

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **F&F TRANSMITATOR FW-RC4-AC**



Transmitator pentru caseta montata la O60.

F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri \*. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmitatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda.

Intervalul de operare

Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca. Dispozitive de sistem F & Wave Receptoare de transmitatoare O60 cutie DIN Rail.

Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D

FW-RC4-AC, Releu dublu FW-RC5 FW-R2P FW-R2D

Telecomanda UNIWERSAL DIMMER FW-D1P FW-D1D

FW-RC4, FW-RC10 controler orb FW-STR1P FW-STR1D

Butoane de perete Controler cu LED-uri duale FW-LED2P FW-LED2D

FW-WS1, FW-WS2, FW-WS3 \* Transmitator de control La distanta cu 4 butoane alimentat de la 230 v;

\* Cooperarea cu Transmitatoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;

\* ABILITATEA DE A CONTROLA ORICE NUaR DE RECEPTARE;

\* FUNCTIONALITATE ON / OFF (Comutant Bi-Stabil) cu receptor: FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

\* Ridicati / coborati cu cilindrul orb cu receptoarele fw-str1p, fw-str1d;

\* Dim / Lumineaza Iluminatul cu receptoryle FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

\* ABILITATEA DE A SCHIMBA CONFIGURATIa INNTRURII S1 LA - PRINCIPII

INTRENEAUNA RECEPTOARELE ASOCIATE si SAU RIDICII ORBUL CU ROL;

\* ABILITATEA DE A SCHIMBA CONFIGURATIa INNTRURII S2 LA OFF - OPRITI

INTOTDEAUNA Receptorii Pereche si / Sau Ridicati Orbul de rol;

\* DIMENIUNE MICa A INCINTEI;

\* Terminare cu surub pentru o Instalare Usoara Intr-o Cutie O60;

\* CONSUM REDUS DE ENERGIE - COSTUL SCaZUT DE FUNCTIONARE. Tensiunea

Sursei de Alimentetare 85 ÷ 265 V AC / DC

Numar de canale 4

Transmitator de functii

Controlul Intrarilor 4.

Semnal de control 1 lub n n

Frecventa Radio 868 MHz

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie de Treziire / de Lucru 0,25 W / 0,6 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C

DIMENIUNI 43 mm x 48 mm x 20 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 179,27 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transmitator-fw-rc4-ac-191366>