

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABIL, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI SI 6 ZONE DE EXPANSIUNE, TUTONDO**

Expansiune pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune sonor? multiroom , cu 8 intr?ri audio + 1 intrare audio locale , se poate administra 6 rooms. It poate administra 6 zone care poate fi extins? pân? la 48 prin ad?ugarea de pân? la 7 unit?i de extensie .

Cele MTAE816S este echipat cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unit?i de control remoted .

Func?ii suportate : zon? ?i sur? de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , intensitate , de somn , de control mut func?ie de sursele echipate cu dispozitive de control cu ??func?ie STIF .

Unitatea de comand? are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele camer? personalizare , stereo sau mono configura?ie de ie?ire ; alarme s?pt?mâna programabile ; management de paginare de la sta?ia de paginare , pân? la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intr?riile de gestionare a muzicii , microfoane ( paginare generale și mesaje de alarm? ) , mesaje pre - înregistrate ( pentru furnizarea informa?ii sau alarme ) .

Prin unitatea principal? , dotate cu interfe?e Ethernet și RS232 , unitatea de expansiune poate fi controlat prin PC folosind software-ul adevarat sau interfatat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .

**Caracteristici :** - extinderea audio programabil pentru unitatea principal? MTA816S .

- 1 intrare audio stereo locală, pentru fiecare zon? . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 VRMS .

- 6 stereo amplificat ie?irile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale deta?abile .

- 6 Line Out tip de terminală de ie?ire stereo , 1 V nivelul de RMS .

- Conector Bus pentru extinderi ( pân? la 7 pentru un total de 48 de zone ) .

- Built - in de alimentare stabilizat? , zgomot redus , protec?ie scurt - circuit, 24 VDC capabil să furnizeze 12 difuzoare activ de tip 508 .

- 12 intr?ri de declan?are , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .

Adequate pentru instalare pe 19 " unit?i standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unit?i de rack ( folosind suporturi GRK ) .

Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.1 kg Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mixer-audio-programabil-8-1-intrari-6-iesiri-si-6-zone-de-expansiune-tutondo-19887>