

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER KIT DETECTOR DE MIÈ™ CARE + IEÈ™ IRE AP 10A, WIRELESS AP, QC

Arhitectură
Sistem bus: KNX
Funcții
μ-modul de operare controlat de procesor
Comenzi și indicatori
control de la distanță prin intermediul
transmițătorului QuickLink
cu buton și funcții de configurare ;
Conectivitate
Număr intrări binare: 1
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
Frecvență
Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz
Putere
Putere transmisie radio: < 10 mW
cerință intrinsecă de energie scăzută
Măsurare
Umiditate relativă (fără condensare): 0 ... 65 % without_condensation
Intrare post secundar: Nu
Metodă de identificare: IR
Detector
Număr niveluri de detectare: 2
Raza max. de acțiune frontală: 16 m
Raza max. de acțiune laterală: 8 m
Unghi de detecție vertical: 100 °
Diametru zonă detecție podea: 16 m
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Material: PC - ABS fără conținut de halogen
Aspect suprafață: mat
Control iluminare
Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx comma_daytime_operation
Montare
Înălțime maximă de montaj: 4 m
Conexiune
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP
Setări
Răspunsul la sensibilitate, reglabil: 10 ... 100 %
Intarziere ajustabilă: ≈ 1 s ... 3 h
Oprire avertizarea prealabilă la valoarea de dimare de 50% pentru: 30 s
Detector mișcare și emițător
Echipament
Număr canale radio: 1
Număr link rapid: max. 20 transmițători/receptori
Număr de canale: 1
Ciclul de funcționare al transmițătorului: 1 %
Unghi de detecție orizontal: 220 °
Protecție
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Identificare
Aplicație, utilizare: Detector mișcare
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-detector-de-miscare-iesire-ap-10a-wireless-ap-qc-242508>