Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER RECEPTOR RADIO, 1 INTRARE + 1 IEÈ™IRE, 10A, IP55, QL

ArhitecturÄƒ
NumÄfrul ieÅŸirilor: 1
Sistem bus: KNX
FuncÈ›ii
FuncÈ›ii suplimentare ETS: +6 scene, mod funcÈ›ionare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, intrerupÄftor cu revenire, 2 alarme, display stare
Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÐµÐ¹ ÑÐ±Ñ€Ð¾ÑÐ° Ð² Ð½Ð°Ñ‡Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ð½Ð°ÑÑ‚Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸
funcÈ›ii quicklink: comutare, 2 scene, comutare orÄƒ, buton, contact NO, control fortat,control fortat, buton sus/jos
ConfiguraÈ›ie
produs, cu cablu cu 2 fire
Comenzi È™i indicatori
Led de semnalizare: Da
Cu control LED: Da
Ñ Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ñ‹Ð¼ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ "Ð’ÐºÐ»./Ð’Ñ‹ÐºÐ»."
cu buton È™i funcÈ›ii de configurare
Activare prin comutator, butoane, temporizator
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
intrare binarÄƒ furnizatÄƒ independent de reÈ›ea, pentru contact fÄfrÄƒ potenÈ›ial
Principalele caracteristici electrice
Tip tensiune alimentare: AC
Voltaj
Tensiune generatÄƒ de alimentare: Nu
Tensiune de intrare: 5 V
Tensiune lucru: 230 V AC
Curent electric
Semnal curent intrare: 33 µA
NumÄfrul circuitelor electrice de intrare: 1
Comutator: max 10 A
FrecvenÈ›Äƒ
FrecvenÈ›Äƒ recepÈ›ie radio: 868,3 MHz
FrecvenÈ›Äƒ de transmisie/recepÈ›ie radio: 868,3 MHz
Putere
Putere ieÈ™ire: 2300 W
Putere maximÄƒ lÄfmpi cu incandescenÈ›Äƒ: 1500 VA
Transformatoare convenÈ›ionale: 600 VA
Transformatoare electrice: 600 W
Putere transmisie radio: < 10 mW
cerinÈ›Äƒ intrinsecÄƒ de energie scÄfzutÄƒ
RezistenÈ›Äƒ
Ciclul de funcÈ›ionare al transmiÈ›Äftorului: 1 %
MÄfsurÄƒ
Scanare tensiune de intrare: 5 V V
Umiditate relativÄƒ (fÄfrÄƒ condensare): 0 … 65 % without_condensation
SuprafaÈ›Äƒ de acoperire
RazÄƒ max. de acÅ£iune: max. 30 m (clÄƒdire) / 100 m (in aer liber)
Materiale
Culoare independentÄƒ de liniile de design: gri deschis
Aspect suprafaÈ›Äƒ: mat
Dimensiuni
O: 53 mm
InÄflÈ›ime: 35 mm
Lungime: 150 mm
LÄƒÈ›ime: 85 mm
Control iluminare
necompensate: 600 VA
cu balast electronic: 6 x 58 W
Becuri fluorescente de control
LÄfmpi economice: 100 W
LÄfmpi fluorescente compacte: 6x 18 W
compensate in paralel: 36 W
Control LED
230 V lÄfmpi cu LED: 100 W
Control incandescent
230 V lÄfmpi cu incandescenÈ›Äƒ È™i halogen: 1500 W
Montare
Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑ,Ñ€Ð°Ð¸Ð²Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð°Ð´Ð¸ Ð²ÑÑ,Ð°Ð²Ð¾Ð¼ ÑÐºÑ€Ñ‹Ñ,Ð¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾Ð½Ñ,Ð°Ð¶Ð°
Conexiune
Diferite faze la legÄfturÄƒ: Nu
Adaptat la energie capacitivÄƒ: Nu
cu terminal cu È™urub
integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafaÈ›Äƒ, in sistem KNX TP
Cablu

	Lungime cablu binar, extensibil panÄƒ la: max 5 m Lungime cablu binar: max 5 m cu plÄƒci de montaj SetÄƒri Tipuri de configurare acceptate: system , easy , PB configurare rapidÄƒ prin intermediul butoanelor È™i a display-ului LED Echipament NumÄƒr canale radio: 1 NumÄƒr link rapid: max. 20 transmiÈ›Äƒtori/receptori NumÄƒr de canale: 1 Comutare manualÄƒ: Da Ciclul de funcÈ›ionare al transmiÈ›Äƒtorului: 1 % Utilizare Timp impuls: min 50 ms CondiÈ›ii de utilizare TemperaturÄƒ lucru: -10 ... 55 °C Identificare AplicaÈ›ie, utilizare: Radio KNX Ð'Ð¸Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸: Ð²Ð¸Ð´ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´ÑƒÐºÑ†Ð¸Ð¸: Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ… Linie principalÄƒ proiectare: PlatformÄƒ electronicÄƒ Linia (liniile) de proiectare secundarÄƒ: Berker.Net Pret: 1 075,44 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/receptor-radio-1-intrare-1-iesire-10a-ip55-ql-243624