

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER SENZOR CREPUSCULAR KNX CU BATERIE, ALB**

Arhitectură  
Tip de montaj: Aparent  
Funcții  
Modul bus detașabil: nu  
Comenzi și indicatori  
Led de semnalizare: Led de semnalizare  
cu buton de configurare  
Conectivitate  
Protocol radio: Radio KNX  
Categorie destinatar: 2  
Voltaj  
Tensiune de intrare: 3 V  
Tensiune lucru: 3 V DC  
Curent electric  
Numărul circuitelor electrice de intrare: 1  
Frecvență  
Frecvență de transfer: 868 MHz  
Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz  
Putere  
Putere transmisie radio: < 10 mW  
Rezistență  
Ciclul de funcționare al transmisiei: 1 %  
Suprafață de acoperire  
Rază max. de acțiune: max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)  
Baterie  
Durată de viață a bateriei [ani]: ≈ 4  
2 baterii alcaline AAA LR03  
Detector  
Cablul fibru optic, lungimea cablu senzor: ≈ 1,5 m  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 30 mm  
Înălțimea produsului instalat: 30,5 mm  
Lungime: 138 mm  
Lățimea produsului instalat: 26 mm  
Control iluminare  
Interval reglaj luminozitate: ≈ 1 ... 10 klx  
Interval reglaj luminozitate: ≈ 10 ... 300 lx  
Control LED  
configurare LED ;  
Montare  
Tip de montaj: Structură  
Conexiune  
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP  
Setări  
configurare rapidă prin intermediul butoanelor și a display-ului LED  
Scopul livrării  
Echipament  
Număr canale radio: 1  
Număr link rapid: max. 20 transmisii/receptori  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-crepuscular-knx-cu-baterie-alb-243694>