

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TELECOMANDA RADIO KNX, 7 TASTE, 18 CANALE

Arhitectură
Număr de taste: 7
Tip de montaj: altele
Funcții
Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, intrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare
Nivel de iluminare, Nf, D^o, N⁺D, D^uD¹, N^D±N[€]D^{3/4}N^D° D² D^{1/2}D^oN⁺D^oD[»]N^CD^{1/2}N[<]D^u
D^{1/2}D^oN^N, N[€]D^{3/4}D¹D^oD¹,
funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare oră, buton, contact NO, memorare
Comenzi E[™] și indicatori cu buton de configurare
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Modulator AM/FM: FM
Categorie destinatar: 2
Frecvență
Frecvență de transfer: 868 MHz
Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz
Putere
Putere transmisie radio: < 10 mW
cerință intrinsecă de energie scăzută
Rezistență
Ciclul de funcționare al transmisorului: 1 %
Suprafață de acoperire
Rază max. de acțiune: max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)
Baterie
Durată de viață a bateriei [ani]: ≈ 5
Asigurarea alimentării la intreruperea rețelei: 5 ani
2 baterii litiu 3 V: CR 2430
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 16 mm
Înălțimea produsului instalat: 133,6 mm
Lățimea produsului instalat: 50,2 mm
Dimensiuni (Lxlxi): 133,6 x 50,2 x 16 mm
Control LED
configurare LED ;
Conexiune
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP
Echipament
Număr canale radio: 18
cu iluminare și port etichetă
cu comutator grup de canale
Utilizare
cu port etichetă
Protecție
Tip de protecție IP: IP30
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: 0 ... 45 °C
Pret: 549,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/telecomanda-radio-knx-7-taste-18-canale-244172>