



### **F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZH-S 230 V**

Releul dependent de lumina servește la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg și la oprirea iluminării menționate mai sus în zori.

La substratul 16a. Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural, Ingrijire în scimba Intensitatea VA FI ANEXATE și VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre Potentiometru. Cifra de Afaceri în "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri în "Soare" - Comutati Mai devreme. Releu Dependent de Lumina Poseda Sistem de Inzrarii / Dezactivarii iluminării, ingrijire Limiteaza Impactul Perturnarii (de Exemplu, Fulgerul) La Masina de Lucru. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contactului 1 × NU

Separarea contactului nr.

PRAGUL DE FUNCȚIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comutatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65

Element Fotosensibilil Elementele Externe O 10 mm

Blocuri termale termale 4,0 mm<sup>2</sup>

Cuplu de Strangere 0,5 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNILOR 51 × 67 × 26 mm (± 1 mm)

Adunarea pe perete

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 68,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-azh-s-230-v-191427>