



SINOTIMER RELEU SIGURANTA DIGITALA PROTECTIE TENSIUNE INTRE 1- 80A PROGRAMABIL ECRAN LED ARATA CONSUM KWH SVP-917-80A

Specificatii: Nume de marc a: SINOTIMER Numele produsului: Tipul dispozitivului de protectie sub tensiune : 63A / 80A (optional) Num ar model: SVP-917 Material: Metal si plastic Culoare: Alb Dimensiune: 100x36x67.5mm / 3.94x1.42x2.66in Tensiune de lucru: Valoare de protectie la supratensiune de 85 ~ 300V : 85-300V (implicit 270V) sub valoare de protectie la tensiune: 85-300V (implicit 170V) Valoarea de protectie peste curent: 1-63A (implicit 40A; 1-80A (comand a special a 80A implicit a) Frecvent a nominal a: intarziere de 50 / 60Hz la pornire dupa oprire: 2-255V (implicit 2s) Circuit de tensiune Consumul decurent : 1W curent curent Consumul de energie: <1VA Interval de afisare a energiei active: 0 ~ 9999.9kWh Tensiune / curent / activ Putere exact a: + 05% Energie activ a exact a: + 1% (IEC62053-21) Temperatur a de operare: -25 ~ + 70 Temperatur a de stocare: -40 ~ + 80 Umiditate relativ a: 85% Altitudine: 2500m

1. Intrarea si iesirea trebuie corectate conectate pe baza marcajului produsului. (Unde este curentul de sarcin a trebuie s a fie mai mic decat curentul de protectie al produsului.)
2. Linia neutr a N nu poate fi conectat a in mod necorespunz ator si trebuie s a fie fiabil a cu fir; in caz contrar protectorul nu poate functiona normal
3. Inainte de a porni verificati cu atentie dac a cablarea este corect a dac a sarcina se potriveste cu curentul de protectie al produsului si dac a surubul de legare este strans; in caz contrar produsul poate fi deteriorat.
4. dupa ce alimentati produsul nu atingeti nicio pies a sub tensiune pentru a evita socurile electrice.
5. Acest produs trebuie combinat cu intrerup atorul micro pentru a juca un rol de protectie la scurtcircuite; altfel este posibil ca produsul s a nu poat a realiza protectia limit a de sarcin a in cazul in care intrarea sau inc arcarea produsului apare in scurtcircuit.
6. Intrucat produsul are functia de resetare automata dupa ce produsul joac a rolul de protectie si actioneaz a este necesar s a indep artati sarcina (aparap electric) si s a verificati circuitul; altfel produsul va fi conectat frecvent si deconectat la sarcin a. In cele din urm a produsul sau circuitul s au poate fi ars din cauza conexiunii dese de suprasarcin a si a deconect arii indelungate.

Pret: 231,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-siguranta-digitala-protectie-tensiune-intre-1-80a-programabil-ecran-led-arata-consum-kwh-svp-917-80a-316425>