



## **YOKIS DIMMER TEMPORIZAT RADIO POWER 500W CU NUL, YOKIS SMART HOME**

Dimmerul radio MTV500ERP gestioneaz? o varia?ie de luminozitate de la 3% la 100% la sarcini de pan? la 500W, prin ap?sarea lung? a butonului. Suport? un dublu nivel de memorie: stocarea ultimului nivel de luminozitate care poate fi reapelat la prima ap?sare ?i iluminare 100% care poate fi reapelat? cu 2 ap?s?ri scurte pe buton (cu posibilitate de inversare a comportamentului). Func?ioneaz? cu comenzile oric?rei serii casnice ?i este compatibil cu diferite sarcini, inclusiv l?mpi cu incandescen??, LED-uri de 230 V ?i halogen reglabil. Este compatibil cu cablajul existent cu butoane comune la neutru sau faz? ?i permite utilizarea mai multor butoane in paralel. Functiile "Soft start" si "soft stop" permit protejarea sarcinii usoare, a retinei si imbunatatirea perceptiei luminii. Principiul varia?iei prin intrerupere la inceputul sau la sfar?itul fazei prin recunoa?terea automat? a tipului de sarcin?. Limitarea curentului de pornire prin preinc?lzirea filamentului. Protec?ie electronic? integrat? in caz de scurtcircuit la sarcin?, cu resetare automat? dup? eliminarea defec?iunii. Protec?ie electronic? impotriva suprainc?lzirii. Protectie termica dubla cu intrerupere a curentului. Bobina digitala protejata in caz de functionare prelungita a butonului. Posibilitate de pilotare la 12 sau 48VAC sau DC cu adaugarea accesoriului ADBT. Imunitate la zgomot de re?ea de pan? la 1,5 kV. Informatii suplimentare Load Dimming: se seteaz? printr-o ap?sare lung?, timp in care varia? intensitatea luminii; Iluminare la 100%: o ap?sare scurt? a butonului aduce luminozitatea la 100% (setare implicit?). Apelare memorie: ultimul nivel de luminozitate „atenuat” poate fi reapelat prin dou? ap?s?ri scurte (setare implicit?). Rechemare memorie, cu 1 ap?sare scurt?: este posibil s? inversa?i logica la punctele 2 ?i 3, adic? o ap?sare pentru atenuare ?i 2 ap?s?ri pentru 100% Nivel minim de luminozitate: este posibil s? seta?i un nivel minim de luminozitate, care poate fi reapelat cu 4 ap?s?ri scurte. Memorie in caz de pan? de curent: dac? dimmer-ul era stins, lumina va r?mane stins?; in caz contrar, lumina va reveni la valoarea anterioar? de intensitate. Modul releu: in acest mod MTV500ERP nu se mai comport? ca un dimmer, ci ca un simplu releu. Modul intermitent: dac? este setat in modul intermitent ?i se prime?te o comand? de activare, acesta clipe?te timp de 30 de secunde sau pan? cand tasta este ap?sat? de la transmi?tor. Utilizare cu becuri cu economie de energie sau cu LED: Dac? becul palpaie atunci cand nivelul de luminozitate este sc?zut, nivelul minim de luminozitate trebuie setat la o valoare mai mare. Timp: Durata este configurabil? de la 2 minute la 4 ore. Avertizare cu oprire progresiv?: La expirarea duratei setate, modulul emite o clipire scurt? ?i prelung?te contactul pentru inc? 60 de secunde (sau 10, dac? sincronizarea este in secunde). In acest interval de timp,

apăsarea din nou a butonului permite repornirea aceleiași cronometre. Lumină de noapte pentru copii: Cu 7 apăsări scurte de buton, lumina de noapte pentru copii este activată. Lumina este poziționată la 20% și lumina scade treptat pe parcursul unei ore pentru a lăsa doar o lumină de curtoazie timp de 12 ore. Tip

Conexiune Module Radio

Putere 500 W

Montaj Doza legatuta/aparat

Pret: 404,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dimmer-temporizat-radio-power-500w-cu-nul-yokis-smart-home-361825>