

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CUTIE ECHIP. PORNIRE 2 SENSURI - TESYS LJ8-K -  
BOBINA 380 V C.A.**

gama TeSys  
nume produs TeSys LJ  
nume scurt al dispozitivului LJ8K  
tip produs sau componenta Enclosed DOL reversing starter  
domeniul de aplicare al aparatului Safety  
categorii de utilizare AC-3  
compozitie dispozitiv Intreruptor cdat separat - Reversing contactor - Control  
transformer  
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A AC-3  
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50/60 Hz  
tip de control Buton stop negru O - Selector switch 2 positions start negru I-II -  
Mushroom head push-button emergency stop rosu  
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos  
latime 175 mm  
inaltime 165 mm  
adancime 146 mm  
standarde IEC 60204-1 - IEC 60947-4-1  
matel Policarbonat  
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529 (pentru carcasa)  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529  
caracteristica de mediu Mediu standard  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-echip-pornire-2-sensuri-tesys-lj8-k-bobina-380-v-c-a-103448>