

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **TUTONDO MIXER AUDIO/VIDEO 8+1 INTRARI, 6 IESIRI, TUTONDO**

Unitatea master pentru controlul și gestionarea video multiroom și sistem audio de radiodifuziune .

**MTV816** este echipat cu 8 Audio / Video intrari + 1 intrare audio locale . Administreaza 6 zone care pot fi extinse până la 48 prin adugarea de până la 7 unități de extensie .

Unitatea principală este echipată cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remote .

**Funcții suportate** : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control cu funcție mute pentru sursele A / V echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .

Unitatea de comandă are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme și pt. mâna programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane ( paginare generale și mesaje de alarmă ) , mesaje pre - înregistrate ( pentru furnizarea Informații sau alarme ) .

Unitatea principală este echipată cu interfețe Ethernet și RS232 și pot fi controlate prin PC folosind software-ul adecvat sau interfațat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .

**Caracteristici** : - programabil A / V matrice controlate digital, cu un procesor pe 32 de biți . Firmware-ul poate fi actualizat folosind interfața Ethernet . Ceas intern și data sunt actualizate chiar și fără o sursă de alimentare . - Monocromatic LCD grafic cu iluminare reglabilă a culorilor ( RGB ) . - Controale pe bază de meniu cu taste pentru : OK / Cancel , sus / jos și tastele cursor pentru modificarea setărilor . - Meniurile de Programare protejate prin parolă . - Acces rapid la funcțiile cel mai des folosite prin intermediul panoului frontal : On / Off , selector sursă , de control al volumului . - Limbi suportate: engleză , italiană , germană , franceză , spaniolă . - 8 stereo audio AUX intrari ( CD , DVD , HD , SAT , radio , etc ... )

**Impedanta de intrare** 47 KOhm , care cuprinde :

- 6 intrari stereo cu placat cu aur PIN RCA . Sensibilitate selectabilă la 0,5 la 2 V rms .
- 2 intrari stereo cu terminale detașabile . Sensibilitatea selectabilă 1-4.25 V rms .
- 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zonă . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 V rms .
- 6 stereo amplificat ieșirile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale detașabile .
- 6 Line Out tip de terminale de ieșire stereo , 1 V nivelul de RMS .
- 8 intrări video compozit .
- 6 ieșiri video compozite .
- 8 prize pentru dispozitive suplimentare de control cu funcție STIF .
- Gestionare automata a DMH44

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mixer-audio-video-8-1-intrari-6-iesiri-tutondo>