

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F TRANSMITATOR DE 5 BUTOANE FW-RC5**

Transmitator cu 5 butoane la o cutie montata la culoare O60.

F & Wave este o familie de dispozitive fara fir controlate de radio cu o gama de pana la 100 de metri \*. Receptoarele sunt disponibile fie intr-o versiune de montare a sinei DIN (carcasa 1S), fie o versiune montata pe O60. Transmitatoarele sunt disponibile ca telecomandari portabile sau ca o versiune montata la culoare. Receptoarele releu semnale de control. Dispozitivul care primeste un semnal de control de la emitator va trimite automat inainte, ceea ce permite cresterea intervalului de telecomanda. \*

Transmitator de telecomandie cu Cinci butoane;

\* Cooperarea cu Transmitatoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;

\* ABILITATEA DE A CONTROLA ORICE NUaR DE RECEPTARE;

\* S1, S2 si S3 Inputs Functionalitate:

- On / Off (Comutant Bistabili) cu receptor FW-R1P, FW-R1D, FW-R2P, FW-R2D, AFW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

- Ridicati / Coborati cu orb-ul cu receptoarele FW-STR1P, FW-STR1d;

- DIMINUAREA / LUMINAREA ILUMINATULUI CU RECEPTOARELE FW-D1P, FW-D1D, FW-LED2P, FW-LED2D;

\* Intrarea pe ActiveZa Intiedauna Receptory Asociat si / Sau Ridicare orb-ul;

\* Intrarea Off Dezactiveaza innttedauna Receptorii Asociate si / Sau Scade Blind-ul;

\* DIMENIUNEA MICa A INCINTEI;

\* Terminare cu surub pentru o Instalare Usoara in Cutia de Tip O60. Tensiunea Sursei de Alimentare 3 V

Numar de canale 5

Transmitator de functii

Intrari de control 5.

Semn de control com.

Frecventa Radio 868 MHz

Tipul Bareriei 2032 (Litiu)

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 41 mm x 46 mm x 15 mm

Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transmitator-de-5-butoane-fw-rc5-191351>