

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

F&F ENERGIE METER LE-03D CT400



Contor de energie trifazat. La cooperare cu o transformatoare de curent. Curentul maxim 100a.
Contoarele LE-03 CT sunt destinate transformatoarelor curente cu un curent secundar de 5a. Curentul maxim masurat al sistemului este specificat de valoarea curentului primar in timpul utilizarii transformatorului curent.
In cazul transformatoarelor cu parametri de functionare dedicati, contoarele prezinta valoarea reala a energiei consumate de sistem. Functionare.
ONU ARANJAMENT Special Subfluenta Fluxului Electronic Al Tensiunii Current si Aplicati in Fazare Genareaza Impuluri Proportionala cu Cantitatea de Energie Electrica Incarcata in Acea Faz. Consumul de Energie in Faze este indicat Interment LED-UL CORESPUNZa (L1, L2, L3). Suma Celor Trei Faze Ale Impulsurilor Indicati PRITOD-UL Intermitent (800imp / kWh) Este transformat in Energie, Luata IntreGul Sistem Trifazat, Iar Valoarea Acestuia ESTE Determinarea de Afisajul LCD al Al Segmentului.
Atentie!
CONTOARELE SUNT ECHIPATE CU Iesiri SO + -S-PULSE. Aceasta Permite Conectarea Altui Dispozitiv de Impuls (Asidar), Citirea impulsurilor genereaza de Contor.
Conectorarea Dispozitivului Suplimentar Nu este necesar pentru funtionarea corecta a unui contor. Tastare Trei Faze.
Protocolul de Comunicare Nicauna
Compatibilitate IEC61036.
Tensiunea de Referinta 3 x 400 V + N
Curentul curent 1,5 a
Maxim 5:00 am.
Curent minim Masumrat 0,04 a
Precizia Masurarii in conformitate cu clama IEC61036 CLASA 1
Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.
Domeniul de APLICARE AL INDICATIEI ABACULUI 9999999 kWh
Constanta constanta (3,33 wh / imp) 300 imp / kWh
Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu
Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU
Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 30 V dc.
CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.
Timpul pulsului SO + SO- 35 MS
CLASA DE PREZIZIE 1.
Indicatii Consumul de Energie 3 x LED Rosu
Transformator de varf 400/5 a
Blocuri termale termale de 25 mm²
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
Modul Dimensiuni 7 (122 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/energie-meter-le-03d-ct400-191392>