

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZ-112-LED 230 V

Releu dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.

Furnizare 230V AC. Pe calea ferata TH-35. 16A. Cu sonda O10. Functionarea:

Sonda de robot telefonic extern plasata la locul de acces pentru lumina naturala, care isi schimba intensitatea va fi anexata si va duce la pornirea / oprirea luminilor. Timpul de pornire a luminilor poate fi setat de catre utilizator de catre potentiometru. Cifra de afaceri in "Luna" - Comutati mai tarziu, cifra de afaceri in "Soare" - comutati mai devreme. Releu dependent de lumina Afiseaza sistemul de intarziere a aprinderii / dezactivarii iluminarii, care limiteaza impactul perturbarii (de exemplu, fulgerul) la locul de munca. Mte Tensiunea Sursei de Alimentare 195 ÷ 253 V AC

Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%

Aparatul Maxim de Inarcare AC-1 16 A (160 A / 20 MS)

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contactului 1 × NU

Separarea contactului da.

Rezistenta laientii de soc

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comutatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65

Element Fotosensibilil Elementele Externe O 10 mm

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-az-112-led-230-v-191413>