

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AZH-S 12 V**

#### Descriere produs

Releul dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon etc., la amurg si la oprirea iluminarii mentionate mai sus in zori.

La substratul 16a. Functionare.

Sonda de Robot Telefonic Extern Plasma La Locul de acces pentru Lumina Natural, Ingrijire in scimba Intensitatea VA FI ANEXATE si VA DUCE LA PRINCIREA / Oprirea Luminilor. Timpul de Pornire Un Luminilor Potate Fi Setat de Catre Utilizator de Catre Potentiometru. Cifra de Afaceri in "Luna" - Comutati Mai Tarziu, Cifra de Afaceri in "Soare" - Comutati Mai devreme. Releu Dependent de Lumina Poseda Sistem de Inzrarii / Dezactivarii iluminarii, ingrijire Limiteaza Impactul Perturnarii (de Exemplu, Fulgerul) La Masina de Lucru. Tensiunea Sursei de Alimentare 12 V AC / DC

Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contactiului 1 × NU

Separarea contactului nr.

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comutatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Gradul de Protectie Impotriva Sondei IP65

Element Fotosensibilil Elementele Externe O 10 mm

Blocuri termale termale 4,0 mm<sup>2</sup>

Cuplu de Strangere 0,5 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNILOR 51 × 67 × 26 mm (± 1 mm)

Adunarea pe perete

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-azh-s-12-v-191429>