

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER PROGRAMABIL 8+1 INTRARI SI 6 IESIRI. **TUTONDO**

Unitatea master pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune audio multiroom .
Cele MTA816S este echipat cu 9 intrări audio , 8 centralizat + 1 intrare audio local, pentru fiecare zonă . Se poate administra 6 zone care poate fi extins până la 48 prin adăugarea de până la 7 unități de extensie .
Unitatea principală este echipată cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei prin unitățile de comandă de la distanță .
Funcții suportate : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , intensitate , de somn , de control mut funcție de sursele de sunet echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .
Unitatea de control poate fi PC-ul controlat și programat ofer caracteristici suplimentare care îl fac extrem de flexibil : numele camerei de personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme săptămânale programabile , cu posibilitatea de a avea mai multe alarme în aceeași zi , de management de paginare de la stația de paginare și / sau de gestionare a evenimentelor externe activate de contacte pentru a crea o serie de automatisme , până la 14 nivele de prioritate programabile pentru intrări pentru a gestiona muzica , microfoane (paginare generale și mesaje de alarmă) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea de informații sau alarme) . Unitatea principală este echipată cu interfețe Ethernet și RS232 și pot fi controlate prin PC cu ajutorul software-ului dedicat sau interfătat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este potrivit pentru a pregăti scenarii și evenimente prin intermediul software-ului sau pur și simplu prin contacte de închidere .
Caracteristici : - matrice audio programabile controlate digital, de un procesor pe 32 de biți . Firmware-ul poate fi actualizat prin intermediul interfeței Ethernet . Ceas intern și data sunt actualizate chiar și fără sursa de alimentare .
- Două afișaje cu 7 segmente pentru a naviga pe meniul Start al unității tastatura sus : unități de control afiliere , sincronizarea dispozitivelor de intrare / ieșire , resetare afișaj , IP .
- 8 stereo audio AUX intrări (CD , DVD , HD , SAT , radio , etc ...) Impedanta de intrare 47 KOhm , care cuprinde : - 6 intrări stereo cu placat cu aur PIN RCA . Sensibilitate selectabilă de la 0,5 la 2VRMS - 2 intrări stereo cu terminale detașabile . Sensibilitate selectabilă de la 1 la 4.25VRMS . - 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zonă . Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea de la 1 la 4.25VRMS . - 6 stereo amplificat ieșirile 11 11 W RMS la 4 ohmi sau semnal 12 standard de activ Vpp de boxe active cu terminale detașabile . - 6 Line Out tip de terminale de ieșire stereo , nivel 1Vrms . - 8 prize pentru dispozitive suplimentare de control cu funcție STIF . - Switched priză de 110/230 VAC , max 200W . - 1 conector de interfață Ethernet . - 1 conector RS232 . - Conector Bus pentru extindere (până la 7 pentru un total de 48 de zone) . - Built - in 24 VDC sursă de alimentare stabilizată , zgomot redus , de 12 vorbitori activ de tip 508 , acesta poate fi extins cu ALD surse de alimentare serii suplimentare . - 12 intrări de declanșare , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe . - 6 ieșiri releu programabile de uz general . Adecvate pentru instalare pe 19 " unități standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unități de rack (folosind suporturi GRK) . Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.3 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mixer-programabil-8-1-intrari-si-6-iesiri-tutondo>