

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABI, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI SI 6 ZONE DE EXPANSIUNE, TUTONDO

Expansiune pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune sonor multiroom , cu 8 intrări audio + 1 intrare audio locale , se poate administra 6 rooms.It poate administra 6 zone care poate fi extins până la 48 prin adugarea de până la 7 unități de extensie .

Cele MTAE816S este echipat cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remote .

Funcții suportate : zonă și sursă de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , , intensitate , de somn , de control mut funcție de sursele echipate cu dispozitive de control cu funcție STIF .

Unitatea de comandă are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme șiptmâna programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane (paginare generale și mesaje de alarmă) , mesaje pre - înregistrate (pentru furnizarea Informații sau alarme) .

Prin unitatea principală , dotate cu interfețe Ethernet și RS232 , unitatea de expansiune poate fi controlat prin PC folosind software-ul adecvat sau interfațat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggere programabile .

Caracteristici : - extinderea audio programabil pentru unitatea principală MTA816S . - 1 intrare audio stereo locale, pentru fiecare zonă .

Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 VRMS . - 6 stereo amplificat ieșirile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale detașabile . - 6 Line Out tip de terminale de ieșire stereo , 1 V nivelul de RMS .

- Conector Bus pentru extindere (până la 7 pentru un total de 48 de zone) . - Built - in de alimentare stabilizată , zgomot redus , protecție scurt - circuit , 24 VDC capabil să furnizeze 12 difuzoare activ de tip 508 . - 12 intrări de declanșare , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .

Adecvate pentru instalare pe 19 " unități standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unități de rack (folosind suporturi GRK) . Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.1 kg Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mixer-audio-programabi-8-1-intrari-6-iesiri-si-6-zone-de-expansiune-tutondo>