

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TUTONDO AMPLIFICATOR MIXER INTEGRAT 100V ,20W, TUTONDO

100V 20W amplificator mixer integrat
Amplificator mixer integrat , 100V 20Wrms .
Sec?iunea preamplificator cu 3 intrari mixte ?i 1 de alimentare cu prioritate . - MIC 1
pentru microfon cu prioritate automat asupra intr?rilor 2 ?i 3 , echilibrat XLR soclu sau
DIN 5 pini .
Alimentare Phantom poate fi selectat pe plan intern , selectorul slider pentru chime
semnal de avertizare . - MIC 2 pentru microfon , echilibrat XLR 3 pini ?i jack 6.3mm
prize .
Alimentare phantom pot fi selectate intern .
- Intrare AUX , conectori RCA .
- Intrare Telefon - alarma , cu prioritate automat pe toate celelalte intr?ri , conector
echilibrat ?urub 3 -way cu transformator audio , complet cu reglare sensibilitate .
- Sec?iunea pentru ton de control : bas ± 10 dB , ?nalte ± 10 dB .
- Tipul de semnal de ie?ire REC , 2 prize RCA . - Ie?iri de alimentare : 100V , 70V , 25V ,
8 ohmi .
- Putere nominal? : 20 W , max 30 W . - Putere absorbita : 70 W .
- Sensibilitate intrare : - MIC MIC 1 ?i 2 : 1 mV . - AUX : 200 mV .
- Tel / alarm?: reglabil de la 100 mV la 1 V . - R?spuns ?n frecven?? :
- MIC 1 , MIC 2 ?i AUX : de la 60 Hz la 15 kHz ± 3 dB . - Tel / ceas : de la 100 Hz la 15
kHz ± 3 dB . -
Alimentare : selectabil 115/230VAC , sau 12 Vdc . Dimensiuni : H88 x W272 x D300 mm .
Greutate : 4.2 kg . Culoare : negru

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/amplificator-mixer-integrat-100v-20w-tutondo>