

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **KVD CONTOR TRIFAZIC 100A DIGITAL**

#### **Performate**

Umiditate ( lucru )  $\leq 75\%$   
Temperatura de lucru  $-10^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$   
Temperatura de depozitare  $-30^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$   
Standard international IEC 62053-21  
Clasa de precizie 1  
ClasProsa de protective IP51  
Tensiune nominala 230/400V AC (3~)  
Tensiune de lucru 161/279 - 300/520V AC (3~)  
Insulation capabilities:  
- AC tensiune de rezistenta 2KV for 1 minute  
- Tensiune de impuls 6KV - 1.2 $\mu$ S waveform  
Curent de baza (Ib):  
CT type 1.5A  
Conectare directa 10 (Imax)  
CT type 6A  
Conectare directa 100A

#### **Instalare**

<sup>2</sup> un comutator extern ar trebui s? fie instalat pe sârma de admisie, comutator care va fi folosit ca un dispozitiv de deconectare de contor . ?i acolo se recomand? ca ?nterup? torul sa fie aproape de contor , astfel c? este mai usor si mai confortabil pentru operator.  
<sup>2</sup> Acest dispozitiv trebuie instalat intr-o cutie unde sa fie ferit de pref si umiditate .  
<sup>2</sup> Contorul trebuie instalat pe un perete rezistent la foc si temperaturi ridicate .  
<sup>2</sup> Contorul trebuie sa fie instalat intr-un loc bine aerisit si uscat .  
<sup>2</sup> Contorul poate fi fixat pe o sina DIN  
<sup>2</sup> Atunci cand dispozitivul este montat pe un circuit cu mari fructuatii , este indicat sa se adauge si un system de protectie a dispozitivului

#### **Material**


Panou frontal PC  
Capac ABS  
Baza ABS

#### **1.6 Dimensiuni**

Latime 130 mm  
Inaltime 126 mm  
Adancime 65 mm  
Greutate 0.7 Kg (net)

#### **A. Direct Connect:**

1/2	Ia IN/OUT
3/4	Ib IN/OUT
5/6	Ic IN/OUT
7	Neutral wire
8/ 9	Test pulse output contact



Pret: 209,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contor-trifazic-100a-digital-23393>