

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER BUTON CU MONTARE PE PERETE, RADIO, KNX

Arhitectură
Număr de taste: 1
Tip de montaj: Aparent
Funcții
Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, întrerupător cu revenire, 2 alarme, display stare
Nivel de protecție: IP55
Funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare oră, buton, contact NO
Comenzi ETS și indicatori
zone de operare configurabile
cu una sau două zone
cu buton de configurare
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
1 intrare binară pentru contacte fără potențial
Curent electric
Numărul circuitelor electrice de intrare: 1
Frecvență
Frecvență de transfer: 868 MHz
Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz
Lungime
Lungimea max. a cablurilor către butoane: 3 m
Putere
conținut intrinsec de energie scăzut
Rezistență
Ciclul de funcționare al transmisorului: 1 %
Suprafață de acoperire
Rază max. de acțiune: max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)
Baterie
Durată de viață a bateriei [ani]: ≈ 5
2 baterii litiu 3 V: CR 2430
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Culoare: alb polar
Dimensiuni
Înălțimea produsului instalat: 76 mm
Lățimea produsului instalat: 49 mm
Control LED
configurare LED ;
Montare
Tip de montaj: Aparent
Conexiune
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP
Cabluri
Lungime cablu binar: max 3 m
Setări
configurare rapidă prin intermediul butoanelor ETS și a display-ului LED
Echipament
Număr canale radio: 2
Număr link rapid: max. 20 transmisi/receptori
Inscripționare: Nu
Protecție
Tip de protecție IP: IP55
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Pret: 597,98 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/buton-cu-montare-pe-perete-radio-knx-240054>