Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER DETECTOR MIÈ™CARE COMFORT 140Â° IP55, ALB

ArhitecturÄƒ
Tip de montaj: Aparent
FuncÈ›ii
ÑÐ¸Ð¼ÑƒÐ»ÑÑ†Ð¸Ñ Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑƒÑ‚Ñ‚Ð²Ð¸Ñ
ÑƒÑÑ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²Ðº ÐºÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð´ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ, Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ð¸ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ‚Ðµ Ñƒ Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ð¼Ñ‚Ð²Ð¾
2 moduri de operare: comutare in funcÈ›ie de luminÄƒ È™i timp sau comutare temporizatÄƒ
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50/60 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Putere
Consum energie (standby): ≈ 1,2 W
Putere de iluminare becuri cu incandescenÅ£Äƒ: 2300 W
cerinÈ›Äƒ intrinsecÄƒ de energie scÄƒzutÄƒ
ÑÐ½ÐµÑ€Ð³Ð¾ÑÐ±ÐµÑ€ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°Ñ€Ñ
Ð²ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÐ²ÐµÑ‚Ð° Ð²
Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñ€Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ‚Ð¸, Ð¿Ñ€Ð¸ÑÑƒÑ‚Ñ‚Ð²Ð¸Ñ Ð¸ ÑÑ€ÐºÐ¾Ñ‚Ñ‚Ð¸
MÄƒsurÄƒ
ZonÄƒ detecÈ›ie, formÄƒ semi-circularÄƒ: ≈ 6 x 12 m
SuprafaÈ›Äƒ de acoperire
GamÄƒ, lateralÄƒ: fiecare ≈ 6 m m
Aparat foto
Reglare obiectiv vertical -30...+90°
Capac, uÈ™Äƒ
Ñ Ð½Ð°ÑÐ°Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ð¼Ð¹ Ð±Ð»ÐµÐ½Ð´Ð¾Ð¹ Ð´Ð»Ñ
Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ð±Ð»Ð°ÑÑ‚Ð¸ Ð¾Ñ…Ð²Ð°Ñ‚Ð«
SursÄƒ de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Detector
Raza max. de acÅ£iune frontalÄƒ: 16 m
Raza max. de acÅ£iune lateralÄƒ: 10 m
Unghi de inregistrare: 140 °
Unghi de detecÈ›ie: 140 °
Diameteu zonÄƒ detecÈ›ie podea: 12 m
Materiale
Culoare: alb
Dimensiuni
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 2,5 mm
InÄƒlÈ›ime de instalare recomandatÄƒ: 2,5 m
Control iluminare
PlajÄƒ de mÄƒsurare a luminozitÄƒÅ£ii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 580 W
Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx
Becuri fluorescente de control
LÄƒmpi economice: 20 x 20 W
compensate in paralel: 400 W /47 µF
Control LED
230 V lÄƒmpi cu LED: 20 x 20 W
LED de detectare È™i indicator de mod
Control incandescent
12 V lÄƒmpi cu halogen: 1500 W
230 V lÄƒmpi cu incandescenÈ›Äƒ È™i halogen: 2300 W
Montare
InÄƒlÈ›ime maximÄƒ de montaj: 4 m
pentru montaj pe perete È™i tavan, instalare pe colÈ› cu adaptor
Conexiune
Tip de conexiune: conectare rapidÄƒ
Tipul contactelor: fÄƒrÄƒ potenÅ£ial
cu terminal cu È™urub
Cablu
Ñ ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð¾Ð¼
SetÄƒri
Setare sensibilitate: Da
PlajÄƒ de reglare duratÄƒ de temporizare: 5 S panÄƒ la 30 Min
Intarziere ajustabilÄƒ: 5 s ... 30 mn
cu potenÈ›iometru pentru setare luminozitate rÄƒspuns È™i a timpului de intarziere
fÄƒrÄƒ dezmembrare
Scopul livrÄƒrii
Ñ ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð¼Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¼Ð°Ñ,ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð¼
Echipament
Telecomandabil: EE806
cu contact fÄƒrÄƒ potenÈ›ial normal
Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ñ€Ð°Ñ‡Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ‚Ñ Ð¿Ð¾ Ð²ÐµÑ€Ñ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð»Ð¸,
Ð²Ñ€Ð°Ñ‰Ð°ÐµÑ‚Ñ Ð¿Ð¾ Ð³Ð¾Ñ€Ð¸Ð·Ð¾Ð½Ñ‚Ð¸

	ProtecÈ›ie Tip de protecÅ£ie IP: IP55 CondiÈ›ii de utilizare TemperaturÄ‚ lucru: -20 ... 55 °C TemperaturÄ‚ depozitare/transport: -20 ... 60 °C Identificare AplicaÈ›ie, utilizare: Detector miÈ™care Linie principalÄ‚ proiectare: Ð”Ð°Ñ‚Ñ‡Ð¸ÐºÐ¸ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Pret: 311,10 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-comfort-1400-ip55-alb-241523