

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂNTREERUPĂȂTOR DE SARCINĂ M2 4P 80A

ArhitecturĂ
Tip comandĂ: Strangere scurtĂ
Tip caz: Fixare permanentĂ
NumĂr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Funcȃii
Comutator reversibil: nu
Comenzi ȃi indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂ: 50 Hz
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
RezistenĂ la tensiunea nominalĂ de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcȃionare curent in AC21 categoria B: 80 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 80 A
Evaluare funcȃionare curent in AC23 categoria A: 80 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 80 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȃe gl-gG: 50 kA
RezistenĂ de curent de scurtĂ duratĂ Icw: 1,5 kA
RezistenĂ de curent de scurtĂ duratĂ I1S: 1,5 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 52 kW
Putere disipatĂ per pol: 2,4 W
Putere disipatĂ totalĂ in condiȃii de curent nominal: 9,6 W
Capac, uȃi
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare
Echipament
Motor opȃional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecȃie
Tip de protecȃie IP: IP20
Pret: 398,34 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m2-4p-80a-242318>