

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER PRIZĂ SCHUKO 16A CU CAPAC, MONTAJ Ț™ INĂF DIN, 2.5M**

Arhitectură  
Tipul polilor: 2P+T  
Tip de montaj: Ț™inĂf DIN  
FuncȚii  
Utilizabil sub formĂ de comutator: Nu  
ProtecȚie supravoltaj: nu  
Comenzi Ț™i indicatori  
Led de semnalizare: Nu  
Conectivitate  
Cu port USB: nu  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenĂf: 50 Hz  
Tensiune nominalĂf: 250 V  
Capac, uȚ™Ăf  
ExecuȚia capacului: montat in prealabil  
Intercuplabil: nu  
SursĂ de alimentare  
Alimentare specialĂf: Nu necesitĂf o sursĂ de alimentare specialĂf  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 7044 - gri mĂftĂfsos  
Material: Policarbonat (PC)  
Aspect suprafaȚĂf: mat  
SuprafaĂfĂf: netratat  
Dimensiuni  
Adăncimea produsului instalat: 70 mm  
InĂflĂfimea produsului instalat: 76 mm  
LĂfĂfime produsului instalat: 61,25 mm  
Montare  
Tip de fixare: Bosaj de fixare  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare  
Echipament  
IntrerupĂf tor pornire/oprire: nu  
Izolant: da  
Suport transparent pentru inscripȚii: Nu  
Standarde  
AutorizaȚii: NFC 61314  
ProtecȚie  
Tip de protecȚie IP: IP20  
FĂfĂf halogen: da  
Identificare  
Versiune: D  
Pret: 78,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/priza-schuko-16a-cu-capac-montaj-sina-din-2-5m-243414>