Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

## HAGER PROGRAMATOR DIGITAL ZILNIC 2 CANALE, 16A, 2M

ArhitecturÄƒ
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN
FuncÈ›ii
NumÄfr canale funcÈ›ionale: 2
TastÄƒ de blocare cu cheie
confort variat: echipat cu funcÈ›ia puls, program aleator, simulare prezenÈ›Äƒ È™i program de vacanÈ›Äƒ cu activarea datei
ConfiguraÈ›ie
2 x contact comutator
Comenzi È™i indicatori
Display LC
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 195/230/265 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Putere
Putere absorbitÄƒ: 6 VA
Pierdere putere la sarcinÄƒ maximÄƒ: ≈ 4 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 4 W
Pierdere de putere pe bobinÄƒ: 0,5 W
MÄfsurÄƒ
Precizie executare: ± 1.5 s/zi
Baterie
RezervÄƒ energie [ani]: ≈ 5 a
tip baterie: litiu 1/2 AA
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 64 mm
InÄflÅ£imea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 85 mm
LÄfÅ£ime produsului instalat: 35 mm
LÄfÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 2 modules
Control incandescent
230 V lÄfmpi cu incandescenÈ›Äƒ È™i halogen: max 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescenÅ£Äƒ: 2300 W
Montare
pentru montare pe È™inÄƒ DIN
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 1 ... 16 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
NumÄfr de contacte: 2
Tipul contactelor: 2W
cu terminal cu È™urub
cu contact fÄfrÄƒ potenÈ›ial
SetÄfri
Setare timp varÄƒ/iarnÄƒ: automat
FineÅ£e de programare: 1 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 2 x 7 days
Programare cicluri: 2 x 7 zile
Tip de programare: digital
Ñ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸Ð¼ Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ñ Ð»ÐµÑ‚Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð½Ð° Ð·Ð¸Ð¼Ð½ÑŽÑŽ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ
Programare posibilÄƒ fÄfrÄƒ tensiune de reÈ›ea
Echipament
NumÄfrul etapelor de program: 56
NumÄfr timpi comutare pornire/oprire: 56
NumÄfr de canale: 2
RezervÄƒ de funcÅ£ionare: 5 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas sÄƒptÄƒmanal
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
cu cheie de programare
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -5 ... 45 °C
Precizie de funcÅ£ionare: 1,5
TemperaturÄƒ de depozitare: -20 to 70 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principalÄƒ proiectare: Sistem de comandÄƒ a luminii
Pret: 420,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/programator-digital-zilnic-2-canale-16a-2m-243522