

	HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECHANIC ZILNIC 1 CANAL, 16A, 2M Arhitectură Tip de montaj: ÂžinÂŕ DIN Date tehnice: Inversor de sursă, timp 30 min cu posibilitate de ajustare Funcȃii Număr canale funcȋionale: 1 Ciclu de comutare: min 50000 cu comutator diapozitiv pentru funcȋionare permanentă/automată Configuraȃie $\text{D}_{\frac{\pi}{4}} \cdot N_{CE} = D_{\frac{\pi}{4}} \cdot N_{ZN} + \Delta^{\circ} N_{DE}$, $D_{NE}, D_{ND}; D_{\frac{\pi}{4}} \cdot N_{CED} - N_f D_{\mu \frac{1}{4}} N_{CD}^1$ $D^{\circ} D^{\circ} D^{\circ}$ $D^{\circ} D^{\circ} D^{\circ} / N_{CD} D^{\circ} N_{DE}$, $D_{\mu D} N_{CE}$ D_{DD}, $N_{ED} D^{\circ} D^{\circ} / N_{CD}$ Principalele caracteristici electrice FrecvențĂf: 50/60 Hz Voltaj Tensiune lucru: 230 V Curent electric Curent max. ($\cos \phi$ 0,6): 3 A Comutator $\cos \varphi=0.6$: max 3 A Putere Putere absorbităf: 0,5 VA Consum energie (funcȋional): 0,5 VA Pierdere putere la sarcină maximăf: ≈ 1 W Putere disipatĂf totalĂf în condiȃiii de curent nominal: 1 W Pierdere de putere pe bobinăf: 0,5 W Dimensiuni Adâncimea produsului instalat: 58 mm Înălțimeea produsului instalat: 90 mm Lățime produsului instalat: 36 mm Lățime dispozitiv montat pe E[™] înĂf (RMD): 2 modules Control incandescent 230 V lĂmpi cu incandescențăf E[™]i halogen: max 1000 W Sarcina max. a becurilor cu incandescențĂf: 1000 W Montare Tip de montaj: ÂžinĂf DIN (REG) pentru montare pe E[™] înĂf DIN Conexiune Secȃiune transversalăf a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm² Secȃiune transversalăf a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm² Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm² Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare Număr de contacte: 1 Tipul contactelor: 1W cu terminal cū E[™] urub cu contact fĂrĂf potențial Setări Setare timp varĂ/iarnĂf: manual Finețe de programare: 30 mn Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours Programare cicluri: 24 ore Tip de programare: analog Setare prin intermediul cadranelui zi Reglare timp prin maner rotativ Echipament Numărul etapelor de program: 96 Număr timpi comutare pornire/oprire: 96 Număr de canale: 1 RezervĂf de funcȃfonare: nu Ciclu de comutare $\cos \varphi=0.6$: min 20000 Utilizare Ciclu: Ceas de zi Protecȃie Tip de protecȃie IP: IP20 Condiȃii de utilizare TemperaturĂf lucru: -10 ... 55 °C Precizie de funcȃfonare: 6 Mn / an TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C TemperaturĂf depozitare/transport: -20 ... 70 °C Identificare Linie principalĂf proiectare: Sistem de comandĂf a luminii Preț: 236,24 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1- canal-16a-2m-243530
--	--