

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER TELECOMANDA RADIO KNX, 4 TASTE, 4 CANALE**

Arhitectură  
Număr de taste: 4  
Tip de montaj: altele  
Funcții  
Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare  
Nivel de funcționare: 1  
Funcții quicklink: comutare, dimare, falsă, 2 scene, comutare oră, buton, contact NO, memorare  
Comenzi E<sup>™</sup> și indicatori  
cu buton de configurare ;  
Conectivitate  
Protocol radio: Radio KNX  
Modulator AM/FM: FM  
Categorie destinatar: 2  
Frecvență  
Frecvență de transfer: 868 MHz  
Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz  
Putere  
Putere transmisie radio: < 10 mW  
Cerință intrinsecă de energie scăzută  
Rezistență  
Ciclul de funcționare al transmisorului: 1 %  
Suprafață de acoperire  
Rază max. de acțiune: max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)  
Baterie  
Durată de viață a bateriei [ani]: ≈ 5  
Asigurarea alimentării la întreruperea rețelei: 5 ani  
2 baterii litiu 3 V: CR 2430  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 15,8 mm  
Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
Lățimea produsului instalat: 46,5 mm  
Dimensiuni (LxI): 83 x 46,5 x 15,8 mm  
Control LED  
configurare LED ;  
Conexiune  
integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP  
Echipament  
Număr canale radio: 4  
Utilizare  
cu port etichetă  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP50  
cu cheie  
Condiții de utilizare  
Temperatură lucru: -10 ... 45 °C  
Pret: 357,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-radio-knx-4-taste-4-canale-244170>