


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center">HAGER TELECOMANDA RADIO KNX, 6 TASTE, 6 CANALE</p> <p>Arhitectură</p> <p>Număr de taste: 6</p> <p>Tip de montaj: altele</p> <p>Funcții</p> <p>Funcții suplimentare ETS: +6 scene, mod funcționare pornit/oprit, întrerupător cu revenire, display stare, valoare de diminuare</p> <p>Funcții quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare oră, buton, contact NO, memorare</p> <p>Comenzi și indicatori cu buton de configurare</p> <p>Conectivitate</p> <p>Protocol radio: Radio KNX</p> <p>Modulator AM/FM: FM</p> <p>Categorie destinatar: 2</p> <p>Frecvență</p> <p>Frecvență de transfer: 868 MHz</p> <p>Frecvență transmisie radio: 868,3 MHz</p> <p>Putere</p> <p>Putere transmisie radio: < 10 mW</p> <p>Consum intrinsec de energie scăzut</p> <p>Rezistență</p> <p>Ciclu de funcționare al transmițătorului: 1 %</p> <p>Suprafață de acoperire</p> <p>Rază max. de acțiune: max. 30 m (clădire) / 100 m (în aer liber)</p> <p>Baterie</p> <p>Durată de viață a bateriei [ani]: ≈ 5</p> <p>Asigurarea alimentării la întreruperea rețelei: 5 ani</p> <p>2 baterii litiu 3 V: CR 2430</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Adâncimea produsului instalat: 16 mm</p> <p>Înălțimea produsului instalat: 133,6 mm</p> <p>Lățimea produsului instalat: 50,2 mm</p> <p>Dimensiuni (Lxlxi): 133,6 x 50,2 x 16 mm</p> <p>Control LED</p> <p>configurare LED ;</p> <p>Conexiune</p> <p>integrare în gateway radio/TP KNX, montat pe suprafață, în sistem KNX TP</p> <p>Echipament</p> <p>Număr canale radio: 6</p> <p>Utilizare</p> <p>cu port etichetă</p> <p>Protecție</p> <p>Tip de protecție IP: IP30</p> <p>Condiții de utilizare</p> <p>Temperatură lucru: 0 ... 45 °C</p> <p>Pret: 403,92 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-radio-knx-6-taste-6-canale-244171</p>
--	---