


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER BE2, SIZE 1, 3-POLE, 48-65A

EAN-Code 9004840876024
Lățime netă 63,60mm
Înălțime 118,40mm
Adâncime netă 119,50mm
Masă netă 0,93kg.
disipare 22,00W
Temperatura minimă a mediului ambiant -5°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C
Tensiunea nominală operațională 660/690V, 400/415V
Frecvență nominală 50 - 60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominală de izolație (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 48-65A
Curent nominal operațional 65A
Valoarea setată a curentului pentru declanșatorul magnetotermic 910A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Clasa de declanșare Clasa 10A
Poli 3
Anduranță mecanică 100000
Frecvență maximă de comutație in AC3 pe oră 30
Tipul declanșării la suprasarcină Termic
Umiditate relativă 50%
Protecție împotriva șocului electric Finger-proof
Grad de protecție IP20
Măfrime 1
Tip conexiune cleme cu șurub
Secțiune racord (contacte auxiliare) 25mm²
Cuplu de strângere (contacte principale) 6Nm
Poziție de montaj deviație verticală max. 5°
Altitudine maximă 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de forță 3 ND
Contacte auxiliare adiționale 1 ND + 1 NI
Montaj în DIN
Pachete disponibile 1 buc., 12 buc.
Pret: 443,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/motor-protection-circuit-breaker-be2-size-1-3-pole-48-65a-269444>