

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 380V 1- 50A STVP-936-50A RECUPERARE AUTOMATA

Funcții:

1. Protectie impotriva supratensiunii
2. Protectie impotriva subtensiunii
3. Protectie la supracurent
- 4 recuperare automata
5. Afisarea tensiunii (m asurarea tensiunii)
6. Afisaj curent (m asurare curent a)
7. Protectie de dezechilibru trifazic
8. Protectia secventei de faze (protectie in faza invers a)
9. Protectie impotriva spargerii liniei zero
10. Protectie impotriva defectiunilor de faz a
- 11 interogare de eroare

Va afisa tensiunea si curentul rotativ pentru fiecare faz a.

Parametri produs:

1. Num ar model: STVP-936

2

Alimentare: 3 * 230V / 400V AC 50 / 60Hz

3. Putere maxim a de inc arcare: 1 ~ 50a reglabila (implicit: 50a)
4. Interval de valori de protectie la supratensiune: 221V ~ 300 reglabil (implicit: 280V) Interval de valori de recuperare a supratensiunii: 220V ~ 299V (implicit 250V) Timp de actiune de protectie la supratensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)
5. Interval de valori de protectie sub tensiune: 150V ~ 219V reglabil (implicit: 160V) Interval de valori de recuperare de joas a tensiune: 151V ~ 220V (implicit 180V) Timp de actiune de protectie la tensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)
- Dezechilibru de faza de 63 volti Valoare de protectie: 10% ~ 50% ~ OFF (implicit 20%)
- 7.3 Timp de actiune de protectie de dezechilibru de faze volt: 0.1 ~ 10 secunde (implicit: 1s)
8. Timpul de intarziere dupa pornire: 2 ~ 255 secunde (implicit: 2s)
9. Timpul de intarziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicit: 60s)
10. Model de afisare: LCD
- 11.

Dimensiuni: 70 * 65 * 95mm

12. Instalare: sin a DIN 35 mm

0

Pret: 420,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-380v-1-50a-stvp-936-50a-recuperare-automata-316418>