

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SINOTIMER RELEU SIGURANTA DIGITALA PROTECTIE TENSIUNE INTRE 1- 63A PROGRAMABIL ECRAN LED ARATA CONSUM KWH SVP-917-63A**

#### Specificatii:

Nume de marc a: SINOTIMERNumele produsului:Tipul dispozitivului de protectie sub tensiune : 63A

Num ar model: SVP-917Material: Metal si plasticCuloare: AlbDimensiune: 100x36x67.5mm / 3.94x1.42x2.66inTensiune de lucru:Valoare de protectie la supratensiune de 85 ~ 300V : 85-300V (implicit 270V)sub valoare de protectie la tensiune: 85-300V (implicit 170V)Valoarea de protectie peste curent: 1-63A (implicit 40A; 1-80A (comand a special a 60A implicit a)Frecvent a nominal a:intarziere de 50 / 60Hz la pornire dupa oprire: 2-255V (implicit 2s)Circuit de tensiune Consumul decurent : 1W curent Consumul de energie: < ;1VAInterval de afisare a energiei active: 0 ~ 9999.9kWhTensiune / curent / activ Putere exact a: + 05%Energie activ a exact a: + 1% (IEC62053-21)Temperatur a de operare: -25 ~ + 70Temperatur a de stocare: -40 ~ + 80Umiditate relativ a: 85%Altitudine: 2500m

1. Intrarea si iesirea trebuie corectate conectate pe baza marcajului produsului. (Unde este curentul de sarcin a trebuie s a fie mai mic decat curentul de protectie al produsului.)
  2. Linia neutr a N nu poate fi conectat a in mod necorespunz ator si trebuie s a fie fiabil a cu fir; in caz contrar protectorul nu poate functiona normal
  3. Inainte de a porni verificati cu atentie dac a cablarea este corect a dac a sarcina se potriveste cu curentul de protectie al produsului si dac a surubul de legare este strans; in caz contrar produsul poate fi deteriorat.
  4. dupa ce alimentati produsul nu atingeti nicio pies a sub tensiune pentru a evita socurile electrice.5. Acest produs trebuie combinat cu intrerup atorul micro pentru a juca un rol de protectie la scurtcircuite; altfel este posibil ca produsul s a nu poat a realiza protectia limit a de sarcin a in cazul in care intrarea sau inc arcarea produsului apare in scurtcircuit.6. Intrucat produsul are functia de resetare automata dupa ce produsul joac a rolul de protectie si actioneaz a este necesar s a indep artati sarcina (aparat electric) si s a verificati circuitul; altfel produsul va fi conectat frecvent si deconectat la sarcin a. In cele din urm a produsul sau circuitul s au poate fi ars din cauza conexiunii dese de suprasarcin a si a deconect arii indelungate.
- Pret: 219,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-siguranta-digitala-protectie-tensiune-intre-1-63a-programabil-ecran-led-arata-consum-kwh-svp-917-63a-316436>