

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 380V 1-63A STVP-936-40A RECUPERARE AUTOMATA

Funcții:

1. Protecție împotriva supratensiunii 2. Protecție împotriva subțensiunii 3. Protecție la supracurent 4. recuperare automată 5. Afisarea tensiunii (m asigurarea tensiunii) 6. Afisaj curent (m asigurare curent a) 7. Protecție de dezechilibru trifazic 8. Protecția secvenței de fază (protecție în faza inversă) 9. Protecție împotriva spargerii liniei zero 10. Protecție împotriva defectiunilor de fază 11. Interogare de eroare
Va afișa tensiunea și curentul rotativ pentru fiecare fază.

Parametrii produs:

1. Număr model: STVP-936

2

Alimentare: 3 * 230V / 400V AC 50 / 60Hz

3. Putere maximă de încălzire: 1 ~ 40A

reglabilă (implicit: 40A) 4. Interval de valori de protecție la supratensiune: 221V ~ 300V reglabil (implicit: 280V) Interval de valori de recuperare a supratensiunii: 220V ~ 299V (implicit 250V) Timp de acțiune de protecție la supratensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)

5. Interval de valori de protecție sub tensiune: 150V ~ 219V reglabil (implicit: 160V) Interval de valori de recuperare de joasă tensiune: 151V ~ 220V (implicit 180V) Timp de acțiune de protecție la tensiune: 0.1 ~ 10 secunde (implicit 0.2s)

Dezechilibru de fază de 63 volți Valoare de protecție: 10% ~ 50% ~ OFF (implicit 20%) 7.3 Timp de acțiune de protecție de dezechilibru de fază volt: 0.1 ~ 10 secunde (implicit: 1s) 8. Timpul de întârziere după pornire: 2 ~ 255 secunde (implicit: 2s) 9. Timpul de întârziere la recuperare: 2 ~ 600s (implicit: 60s) 10. Model de afișare: LCD 11.

Dimensiuni: 70 * 65 * 95mm 12. Instalare: sin a DIN 35 mm

Pret: 402,15 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-380v-1-63a-stvp-936-40a-recuperare-automata-316507>