

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER TESYS LE - STARTER DOL INCHIS - 40 A - 380 V C.A
BOBINA - FARA BUTOANE

gama TeSys
nume produs TeSys LE
nume scurt al dispozitivului LE1D
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
domeniul de aplicare al aparatului Standard
categorie de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Thermal overload relay cdat separat - Contactor
tip de control Fara
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A AC-3
putere motor kW 11 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz - 22 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz - 22
kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 30 kW la 660/690 V c.a. 50/60
Hz - 18,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
[Ithe] curent termic conventional 40 A
[Uc] control circuit voltage 380 V c.a. 50/60 Hz
numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top - 3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos
latime 200 mm
inaltime 300 mm
adancime 150 mm
greutate produs 4,82 kg
matel Tabla de otel
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529
standarde IEC 60947-4-1
temperatura de utilizare -5...40 °C
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 670,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-le-starter-dol-inchis-40-a-380-v-c-a-bobina-fara-butoane-97934>