

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER PM5111 CONTOR PUTERE CU MODDBUS - PANA LA 15TH H - 1DO 33ALARME - INCASTRAT

gama PowerLogic
nume produs PowerLogic PM5000
nume scurt al dispozitivului PM5111
tip produs sau componenta Power meter
power quality analysis up to the 15th harmonic
domeniul de aplicare al aparatului Power monitoring
tip de masurare Curent - Tensiune - Frecventa - Factor de putere - Energie - Active and
reactive power
supply voltage 100...415 V c.a. 45...65 Hz - 125...250 V c.c.
frecventa retea 50 Hz - 60 Hz
[In] curent nominal 5 A - 1 A
type of network 3P - 1P + N - 3P + N
maximum power consumption in VA 10 VA la 415 V
semnalizare locala 80 ms 120 V c.a. tipic - 100 ms 230 V c.a. tipic - 100 ms 415 V c.a.
tipic
tip afisaj LCD retro-iluminat
rezolutie afisaj 129 x 128 pixeli
sampling rate 64 samples/cycle
curentul de masura 10...9000 mA
tip de intrare analogica tensiune 5 MOhm) - curent 0.3 MOhm)
masurarea tensiunii 35...690 V c.a. 45...65 Hz between phases - 20...400 V c.a. 45...65
Hz between phase and neutral
gama de masurare a frecventei 45...65 Hz
numar de intrari 0
precizie de masurare Energie activa +/- 0.5 % - Energie reactiva +/- 2 % - Putere activa
+/- 0.5 % - Apparent power +/- 0.5 % - Frecventa +/- 0.05 % - Factor de putere +/- 0.005
% - Curent +/- 0.5 % - Tensiune +/- 0.5 %
clasa de precizie Class 0.5S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
numar de iesiri 1 digital
protocol port de comunicare Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds
even/odd or none - 2 fire, izolatie 2500 V - JBUS
suport pentru port de comunicatie RS485
Inregistrare data Marcaj temporal - Min/max al valorilor instantanee
conexiuni - borne Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4 - Circuit de cda cutie de
borne cu suruburi2 - Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6 - Circuit
intrare/iesire cutie de borne cu suruburi6 - RS485 link cutie de borne cu suruburi4
mod de montare Montajincastrat
suport de montare Framework
standarde IEC 61557-12 - EN 50470-1 - UL 61010-1 - IEC 62053-24 - SR EN 60529 - EN
50470-3 - IEC 62053-22
certificari produs CE conformitate cu IEC 61010-1 - CULus conformitate cu UL 61010-1 -
MID conformitate cu EN 50470-1 - MID conformitate cu EN 50470-3
latime 96 mm
adancime 72 mm
inaltime 96 mm
greutate produs 380 g
compatibilitate electromagnetica Limits for harmonic current emissionsclasa A
conformitate cu IEC 61000-3-2 - Descarcare electrostaticalevel 4 conformitate cu IEC
61000-4-2 - Perturbatiile conduse de RFnivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6 - Campul
magnetic la frecventa de alimentarelevel 4 conformitate cu IEC 61000-4-8 - Emisii
conduse si radiateclasa B conformitate cu EN 55022
grad de protectie IP Fata IP52 conformitate cu SR EN 60529 - Body IP30 conformitate
cu SR EN 60529
umiditate relativa 5...95 % la 50 °C
grad de poluare 2
temperatura de utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
altitudine de functionare 2000 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2 211,50 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pm5111-contor-putere-cu-moddbus-pana-la-15th-h-1do-33alarme-incastrat-98625>