



SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 1100KVAR DR3,8 CU
DISTRIBUIT. CB XXB 400V 50HZ

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
putere reactiva nominala 1100 kVAR
mod de operare Automatic
gama VarSet
nume scurt al dispozitivului VarSet automatic with detuned reactors
tip produs sau componenta Capacitor bank
nivel de poluare a retelei Poluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25...50 %
[THDU] total harmonic distortion of voltage 4...7 %
tuning factor 3,8
frecventa de acordare 190 Hz
puterea pe pas 50 kVAR
step composition 50 + 50 + 10x100
locatia conexiunii Partea inferioara
controller type Varplus Logic VPL12 Modbus
capacitor technology VarplusCan + detuned reactors
descriere poli 3P
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 - Battery 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
main incomer protection Circuit breaker protection
capacitate de rupere Icu 65 kA
tip de control Maner rotativ

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit fuse
accesibilitate pentru operare Frontal
culoare Gri (RAL 7035)
maximum weight 1904 kg
inaltime 2200 mm
adancime Capacitor 1600 mm - Detuned reactor 1200 mm
adancime 600 mm
echipament furnizat Auxiliary transformer
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA
functie disponibila Alarm contact - GenSet shedding contact
standarde IEC 61439-1 - IEC 61921 - IEC 61439-2
certificari produs EAC - CE - ASEFA
locatie de montare In interior
grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B
grad de protectie IK IK10
umiditate relativa 0...95 %
altitudine de functionare Garantie 18 luni
Pret: 315.683,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-1100kvar-dr3-8-cu-distribuit-cb-xxb-400v-50hz-104281>