



F&F UNIVERSAL DIMMER FW-D1D

Universal Dimmer 230 V AC. Intervalul de operare

Intr-un spatiu deschis fara factori de interferenta, gama de dispozitive controlate de radio fluctueaza in limitele de 100 m. Gama poate fi imbunatatita prin retransmisia directa a modulelor situate in zona de acoperire reciproca.

Dispozitive ale sistemului F & Wave Transmitatoare Receptoare cutie O60
DIN Rail.

Releu unic montat la spalare FW-R1P FW-R1D

FW-RC5 Releu dublu FW-R2P FW-R2D

Telecomanda Universal Dimmer FW-D1P FW-D1D

FW-RC4 controler cu roller-orb FW-STR1P FW-STR1D

FW-RC10 Controler LED cu doua canale FW-LED2P FW-LED2D * Dimmer Universal 230 V AC
(Functionarea cu Becuri de Lumina Dimmabila);

* Cooperarea cu Transmitatoarele de Control La Distanta Ale Sistemului F & Wave;

* ABILITATEA DE A CONTROLA DE LA PaNA LA 8 Transmistori;

* Control local - ABILITAYA DE A CONTROLA DIMMER DIMMER UTILIZAREA Orice Buton
Monostabil (de Exemplu: Butonul Bell);

* START SOFT - COMUNTOR DE ILUMINAT (Pornit / Oprit);

* Carcasa Compacta - IA DOAR ONU SIGUR CaMP in Tabloul de Distributie;

* Retransmiterea Comenzilor de la Transmistor - Capacitatea de a Creste Gama de Telecomanda;

* CONSUM REDUS DE ENERGIE - COSTUL SCaZUT DE FUNCTIONARE;

* Protectie Termica Electronica Incorporata pentru a preveni deteriorarea in Cazul Incarcarii Excesive A
DIMMERULUI Tensiunea Sursei de Alimentetare 85 ÷ 265 V AC / DC

Numar de canale 1

Funcția dimmer 230 V

Controlul Intrarilor 1.

Semnal de control l lub n n

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Frecventa Radio 868 MHz
Supraincarcare de iesi 250 w
Blocuri termale termale de 2,5 mm²
Cuplul de Strangere 0,4 nm
Consumul de Energie de Treziire / De Lucru 0,25 W / 0,4W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 65 ° C
DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm
Ingress Protection Marking IP20
Pret: 286,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/universal-dimmer-fw-d1d-191350>