



F&F RELEU DEPENDENT DE LUMINA AWZ 230 V

Descriere produs

Releu dependent de lumina serveste la pornirea luminii strazilor, patratelor, ferestrelor magazinelor, lampilor de neon, la amurg si la

Schimbarea iluminatului mentionat mai sus la zori.

Ermetic. Cu conexiune interna. 16A. Carcasa:

Releu in cutie cu flansa speciala de etansare, fixata la substrat cu doua suruburi, inchise de o acoperire cu siliconet si stransa cu 4 suruburi. Functionarea:

RELULA ARUL ARULUI SITUZAT LA LOCUL DE ACCES PERMANENT DE ACCES LA ZI, Ingrijire, Datorita Schimbarilor Vanzare de intensitate, VA Provoca Aprinderea si Opirrea Iluminarii. Timpul Exact De Comutare A UTILIZATOR DE UTILIZATOR DE CaTRE DE CaTRE DE CaTRE. Rardul Sau, in Directia "Half Moon" Va Incercia Comutana, Rotirea in Directia "Soare" Va Avansa Comutarea. RELULA ESTE ECHIPAT CU ONU SISTEM DE INTINZIERE, Ingrijire Inghetata, Eliminand Astfel Influenta Tulburarilor Accidentala, Cum AR Fi Luminile de Tunete PE Functionarea RELULUI. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Toleranta Sursei de Alimentare -10 ÷ 10%

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 × NU

Separarea contatului nr.

PRAGUL DE FUNCTIONARE - REGLABIL 2 ÷ 1000 LX

Pragul de Operare - Setare ok. 7 lx.

HISTEREZIS OK. 15 lx.

Intinerea comuttatorului OK. 10 S.

INTREZIUNEA OPERATIUNILOR DE DECLANSARE OK. 20 S.

Elementul Fotosensibil incorporat

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie 0,8 W
Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C
DIMENIUNI 60 × 85 × 35 mm
Adunarea pe perete
Ingress Protectie Marking IP65 - Emetic
Pret: 81,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-dependent-de-lumina-awz-230-v-191424>