



## F&F ECRANUL DE ILUMINAT DE SCARA AS-225

Descriere produs

Cascade Controller. Cu functia secventiala a Kaskada.

Sursa de alimentare 9 ÷ 30V DC.

Scop

Timerul de iluminare scara AS-225 este un controler dedicat constructiei unui sistem de control al luminii cascada in mai multe puncte, in care se poate realiza efectul luminii de-a lungul scarilor.

Numarul de puncte de lumina controlate este arbitrar si necesita doar un numar suficient de controlori sa fie conectati unul cu celalalt. Functii.

Apasei Scurt Butonul Jos Va Porni Numarul Lampii 1. Dus ORA T Situat pe Primul Controler, Lampa Numar 2 VA

Inceputi Sa Aprindeti Trepta. Dus Ora de Actionarea T A Lampii PE Numarul 1, Va in timp. Tranzitia de la Lampa 2 La Lampa 3, De La Lampa 3 La Lampa 4 si Asi Departament Va Fi Efecta in Acelasi Mod.

In Cazul Unui Descendent de Pe Scari (apasi Butonul Up), Secventa VA FI INVERSATA - MAI INSTANa LAMPANUARUL 5 VA LUMINA

UP, Apoi Numar 4, si Asa Mai Departament Se Va Aprinde Mai Intines. Dac apasei Butonul de mult TIMP, Lumina Va Ramane Aprinse in TIMP CE BUTONUL ESTE APAT. Tensiunea Sursei de Alimentare 9 ÷ 30 V DC

Aparatul Maxim de Inarcare AC-1 4 A

Transistorul elementului Executiv.

Opriti Tonarea Intineaza - Reglabila 3 ÷ 30 S

Porniti INTREZIEREA - REGLABILIE T? 0 ÷ 100% TONa

Tensiunea de Iesire 9 ÷ 30 V dc

INTREZIUNEA FUNCtIONAREA MAI MICa DE 1 S

Cooperarea cu butoanele iluminate Nr

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

Consumul de Energie Trezirea / Lucru 0,3 W / 0,5 W

Temperatura de Lucru -15 ÷ 50 ° C  
Asamblare intr-o cutie Montata La Culoare O60  
Ingress Protection Marking IP20  
Pret: 107,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ecranul-de-iluminat-de-scara-as-225-191442>