



## **TUTONDO MIXER AUDIO PROGRAMABI, 8+1 INTRARI, 6 IESIRI SI 6 ZONE DE EXPANSIUNE, TUTONDO**

Expanziune pentru controlul și gestionarea sistemului de radiodifuziune sonor multiroom , cu 8 intrări audio + 1 intrare audio locală , se poate administra 6 rooms. It poate administra 6 zone care poate fi extinsă până la 48 prin adăugarea de până la 7 unități de extensie .

Cele MTAE816S sunt echipate cu un microprocesor puternic care permite controlul digital al tuturor parametrilor zonei atât central prin intermediul panoului frontal și prin unități de control remoted .

Funcții suportate : zonă și surse de on / off , selectarea sursei , control al volumului , bass și treble , echilibru , intensitate , de somn , de control mut funcție de sursele echipate cu dispozitive de control cu ??funcție STIF .

Unitatea de comandă are caracteristici suplimentare care o face extrem de flexibil , de exemplu, Numerele cameră personalizare , stereo sau mono configurație de ieșire ; alarme și mâna programabile ; management de paginare de la stația de paginare , până la 14 nivele de prioritate programabile referitoare la intrările de gestionare a muzicii , microfoane ( paginare generale și mesaje de alarmă ) , mesaje pre - înregistrate ( pentru furnizarea informații sau alarme ) .

Prin unitatea principală , dotată cu interfețe Ethernet și RS232 , unitatea de expansiune poate fi controlată prin PC folosind software-ul adecvat sau interfațat cu orice sistem avansat de automatizare a casei , este ideal pentru scenarii și evenimente care sunt pornite prin intermediul software-ului sau pur și simplu de triggerare programabilă .

**Caracteristici :** - extinderea audio programabilă pentru unitatea principală MTA816S . - 1 intrare audio stereo locală, pentru fiecare zonă .

Impedanta de intrare 270 Ohm , sensibilitatea 1-4.25 VRMS . - 6 stereo amplificat ie?irile 11 +11 W RMS pe 4 Ohm sau semnal activ , 12 standard de Vpp de boxe active cu terminale deta?abile . - 6 Line Out tip de terminale de iesire stereo , 1 V nivelul de RMS . - Conector Bus pentru extinderi ( pân? la 7 pentru un total de 48 de zone ) . - Built - in de alimentare stabilizat? , zgomot redus , protectie scurt - circuit, 24 VDC capabil s? furnizeze 12 difuzoare activ de tip 508 . - 12 intr?ri de declan?are , contacte normal - deschise, pentru evenimente externe .

Adecvate pentru instalare pe 19 " unit??i standard rack . Dimensiuni de gabarit : 2 unit??i de rack ( folosind suporturi GRK ) . Alimentare: 110 ÷ 230 V 50 ÷ 60 Hz . Dimensiuni : H 88 x L 430 x D 320 mm Greutate : 6.1 kg Culoare : negru

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/mixer-audio-programabi-8-1-intrari-6-iesiri-si-6-zone-de-expansiune-tutondo>