



## COMTEC TRANSFORMATOR CUREN CU BARA, MFO30B, 10VA CL 0,5 100/5A

### **Date tehnice**

In conformitate cu: EN 61010-1; EN 60044-1; EN 60044-6;

Tensiune nominala maxima: 720V-50/60 Hz-AC;

Curent maxim in regim permanent:  $1.2 \times I_n$ ;

Curent nominal primar: 40-3000 A;

Curent nominal secundar maxim: 4 A;

Clasa de precizie: 0.5; 1;

Tensiunea de testare: 4 kV;

Carcasa: Policarbonat;

Conectare primar: prin conductor sau bareta conectare;

Temperatura de lucru: -5C...+40C;

\* Transformatoarele de curent sunt utilizate pentru a transforma curentul alternativ din circuitul primar la valoarea maxima de 5A;

\* Primarul transformatoarelor se realizeaza trecand conductorul sau bara prin torul transformatoarelor;

\* Fiind utilizate pentru alimentarea aparatelor de masura au clasa de precizie de 0.5...1;

\* Transformatoarele sunt fabricate doar in varianta monofazata; Terminalele secundarului sunt protejate de un capac de plastic;

\* Sensul de parcurgere al transformatorului va fi numai de la P1 la P2 in sensul alimentarii de la sursa de consumator;

\* La transformatoarele de curent nu este permisa functionarea in „GOL,,;

Pret: 113,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-curent-cu-bara-mfo30b-10va-cl-0-5-100-5a>