



## **HAGER DETECTOR DE MI?CARE CORIDOR IR, IP54**

Arhitectur?

Tip de montaj: Aparent

Func?ii

2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls

? ??????? ????????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Curent electric

Comutator (ohmic): max 10 A

Putere

Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 2000 VA

Consum energie (standby): 1 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 0/2300 W

???????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??????????

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: 10 m

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V

Detector

Raza max. de ac?iune frontal?: 10 m

Raza max. de ac?iune lateral?: 10 m

Unghi de detec?ie: 360 °

Diameteu zon? detec?ie podea: 20 m

Materiale

Culoare: alb

Dimensiuni

In?l?imea produsului instalat: 2500 mm

In?l?ime de instalare recomandat?: 3 m

Control iluminare

Plaj? de m?surare a luminozit?ii: 2/2000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: around 2 ... 2000 lx

Becuri fluorescente de control

L?mpi florescente necompensate: 1200 W

L?mpi economice: 20 x 20 W

compensate in paralel: 1000 W

Control LED

230 V l?mpi cu LED: 20 x 20 W

LED ro?u (operare)

Control incandescent

12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

In?l?ime maxim? de montaj: 4 m

?? ?????????? ???????

Set?ri

Setare sensibilitate: Nu

Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S - 15 Min

Intarziere ajustabil?: 5 s ... 15 mn

cu poten?iometru pentru setare luminozitate r?spuns ?i a timpului de intarziere f?r? dezmembrare

Scopul livr?rii

? ?????????? ??????????

Protec?ie

Clas? de protec?ie: Clasa de protec?ie II

Tip de protec?ie IP: IP54

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -20 ... 50 °C

Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C

Temperatur? depozitare/transport: -35 ... 70 °C storage\_at\_more\_than\_45\_degree\_reduces\_servicelife

Identificare

Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care

Linie principal? proiectare: ??????? ?????????

Instruc?iuni

Special pentru detectarea mi?c?rii pe coridoare lungi

Pret: 504,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-de-miscare-coridor-ir-ip54-241516>