



HAGER EMI 2 BUTOANE, IP55, 10A, QL

Arhitectur?

Num?r de taste: 2

Tip de montaj: Aparent

Func?ii

Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, intrerup?tor cu revenire, 2 alarme, display stare

? ??????? ???? ? ??????? ????????

func?ii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO

Comenzi ?i indicatori

zone de operare configurabile

cu una sau dou? zone

cu buton de configurare

Conectivitate

Protocol radio: Radio KNX

Categorie destinatar: 2

? 2 ?????????? ??????? ??????? ???? ????????, ?? ?????????? ??? ??????????

Curent electric

Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2

Frecven??

Frecven?? de transfer: 868 MHz

Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 3 m

Putere

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Rezisten??

Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)

Baterie

Durat? de via?? a bateriei [ani]: ? 5

2 baterii litiu 3 V: CR 2430

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Culoare: alb polar

Dimensiuni

In?l?imea produsului instalat: 76 mm

L??ime produsului instalat: 49 mm

Control LED

configurare LED ;

Montare

Tip de montaj: Aparent

?? ???? ???? ? ???? ???? ;

Conexiune

integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe supraf??, in sistem KNX TP

Cablu

Lungime cablu binar: max 3 m

Set?ri

configurare rapid? prin intermediul butoanelor ?i a display-ului LED

Echipament

Num?r canale radio: 4

Num?r link rapid: max. 20 transmi??tori/receptori

Inscrip?ionare: Nu

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP55

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/emitator-2-butoane-ip55-10a-ql-242126>