



HAGER TELECOMANDA RADIO KNX, 2 TASTE, 2 CANALE

Arhitectur?

Num?r de taste: 2

Tip de montaj: altele

Func?ii

Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, intrerup?tor cu revenire, display stare, valoare de diminuare

? ???????? ?????? ? ?????????? ??????????

func?ii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO, memorare

Comenzi ?i indicatori

cu buton de configurare ;

Conectivitate

Protocol radio: Radio KNX

Modulator AM/FM: FM

Categorie destinatar: 2

Frecven??

Frecven?? de transfer: 868 MHz

Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz

Putere

Putere transmisie radio: < 10 mW

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Rezisten??

Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)

Baterie

Durat? de via?? a bateriei [ani]: ? 5

Asigurarea aliment?rii la intreruperea re?elei: 5 ani

2 baterii litiu 3 V: CR 2430

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 15,8 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 46,5 mm

Dimensiuni (LxIx): 83 x 46,5 x 15,8 mm

Control LED

configurare LED ;

Conexiune

integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafat?, in sistem KNX TP

Echipament

Num?r canale radio: 2

Utilizare

cu port etichet?

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP50

cu cheie

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -10 ... 45 °C

Pret: 247,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-radio-knx-2-taste-2-canale-244169>