



SINOTIMER RELEU DIGITAL DE PROTECTIE TENSIUNE 1-40A SVP-916 ECRAN DUBLU DIGITAL LED SVP-916-40A

Funcții:

Protectie supra-tensiune

Protectie sub-tensiune

Protectie supra curent

Recuperare automata

Afisarea tensiunii (masurarea tensiunii)

Afisarea curentului (masurarea curentului)

Parametrii:

Putere maxima:40A

Interval de valori de protectie peste tensiune: 221V ~ 300 ~ OFF (implicit: 280V)

Interval de tensiune de recuperare la supra-tensiune: 220V - 299V (implicit: 250V)

Timp de actiune de protectie la supratensiune: 0.1s ~ 10s (valoare implicita: 0.1s)

Interval de valori de protectie sub tensiune: 219V - 150V - OFF (implicit: 160V)

Interval de tensiune de recuperare sub tensiune: 151V - 220V (implicit: 180V) Nota:

Apasati SET• timp de 3 secunde

apasati continuu SET• pentru a regla valoarea parametrului necesar dupa cum urmeaza -2 sau $-1/4$ pentru a regla valoarea de setare. Cand apare €ŽEND €• apasati din nou pe SET• datele vor fi salvate si valide.

2. Indicator de tensiune: Indicatorul de tensiune lumineaza rapid in caz de supra-tensiune lent in cazul sub-tensiunii si este pornit constant in cazul tensiunii normale.

3. Indicator curent: Indicatorul curent lumineaza

in caz de supra-curent si este aprins constant cand curentul este normal.

4. Dupa apasarea butonului SET• daca nu exista nicio operatiune in decurs de 10 secunde starea dispozitivului va fi parasita automat iar parametrii schimbati nu vor fi salvati. 5. Apasati impreuna $\text{€}\checkmark^{-2} \text{€}\bullet$ si $\text{€}\checkmark^{-1/4} \text{€}\bullet$ timp de 3 secunde iar ledul de mai jos va fi stins timp de 1 secunda indicand ca valoarea parametrului implicit pentru restabilirea setarilor din fabrica este finalizata.

Manualul de instructiuni este in engleza!

Pret: 173,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-digital-de-protectie-tensiune-1-40a-svp-916-ecran-dublu-digital-led-svp-916-40a-316415>