



SINOTIMER RELEU SIGURANTA DIGITALA PROTECTIE TENSIUNE INTRE 1- 63A PROGRAMABIL ECRAN LED ARATA CONSUM KWH SVP-917-63A

Specificatii:

Numele produsului: Tipul dispozitivului de protectie sub tensiune : 63A
Material: Metal si plastic Culoare: Alb Dimensiune: 100x36x67.5mm /
3.94x1.42x2.66in Tensiune de lucru: Valoare de protectie la supratensiune de 85 ~ 300V : 85-300V (implicit 270V) sub valoare de protectie la tensiune: 85-300V (implicit 170V) Valoarea de protectie peste curent: 1-63A (implicit 40A; 1-80A (comand a special a 60A implicit a) Frecventa nominala: intarziere de 50 / 60Hz la pornire dupa oprire: 2-255V (implicit 2s) Circuit de tensiune Consumul decurent : 1W curent curent Consumul de energie: <1VA Interval de afisare a energiei active: 0 ~ 9999.9kWh Tensiune / curent / activ Putere exacta: + 05% Energie activ a exacta: + 1% (IEC62053-21) Temperatura de operare: -25 ~ + 70 Temperatura de stocare: -40 ~ + 80 Umiditate relativ a: 85% Altitudine: 2500m

1. Intrarea si iesirea trebuie corectate conectate pe baza marcajului produsului. (Unde este curentul de sarcina trebuie sa fie mai mic decat curentul de protectie al produsului.)
2. Linia neutr a N nu poate fi conectat a in mod necorespunzator si trebuie sa fie fiabil a cu fir; in caz contrar protectorul nu poate functiona normal
3. Inainte de a porni verificati cu atentie dac a cablarea este corect a dac a sarcina se potriveste cu curentul de protectie al produsului si dac a surubul de legare este strans; in caz contrar produsul poate fi deteriorat.
4. dupa ce alimentati produsul nu atingeti nicio piesa sub tensiune pentru a evita socurile electrice.
5. Acest produs trebuie combinat cu intrerupatorul micro pentru a juca un rol de protectie la scurtcircuite; altfel este posibil ca produsul sa nu poata realiza protectia limita de sarcina in cazul in care intrarea sau incarcarea produsului apare in scurtcircuit.
6. Intrucat produsul are functia de resetare automata dupa ce produsul joaca rolul de protectie si actioneaza este necesar sa indepartati sarcina (aparata electrica) si sa verificati circuitul; altfel produsul va fi conectat frecvent si deconectat la sarcina. In cele din urma produsul sau circuitul sa poate fi ars din cauza conexiunii dese de suprasarcina si a deconectarii indelungate.

Pret: 219,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-siguranta-digitala-protectie-tensiune-intre-1-63a->

programabil-ecran-led-arata-consum-kwh-svp-917-63a-316436