



## **TRACON ÎNTRERUPATOR PENTRU PROTECTIA MOTOARELOR 1,6-2,5A, 0,75KW**

Zona de reglaj protectie suprasarcina: 1,6 -2,5 A

Tehnica de deconectare: Thermomagnetic

Tensiune nominala de lucru: 380 -420 V

Curent continuu de masurare Iu: 2,5 A

Putere de operare evaluata la AC-3: 0,75 kW

Tip de conexiune circuit de curent principal: Screw connection

Tip element de control: Rocker lever

Constructie dispozitiv: Built-in device fixed built-in technique

Curentul nominal de scurt-circuit Icu la 400V: 100 kA

Grad de protectie (IP): IP20

Inaltime: 89 mm

Latime: 44,2 mm

Adancime: 66 mm

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-pentru-protectia-motoarelor-1-6-2-5a-0-75kw-345043>