



ETI RELEU DE MONITORIZARE CURENT PRI-51/8

Releul de monitorizare PRI-51 pentru monitorizarea nivelului intensității în circuitele monofazice. Reglare gradului și actuare a intensității curentului monitorizat, ce permite o multitudine de aplicații diferite. Releul de ieșire este deschis în starea normală. După ce s-a atins nivelul intensității reglate, releul decuplează după o întârziere de (0.5-10 s). La întoarcerea de la starea de avarie la cea normală, histresis-ul este aplicabil (5 %). Un avantaj al acestui releu este și alimentarea multivoltaj. Este posibilă monitorizarea sarcinilor ce nu au aceeași alimentare ca și PRI-51. Domeniul de monitorizare al PRI-51

- pentru monitorizarea conductorilor pentru încălzire, indicarea scurgerii de curent, monitorizarea consumului pentru motoarele monofazice
- reglare fină prin comutator potențiometric, cu posibilitatea selectării a 6 domenii: AC 0.05-0.5A; AC 0.1-1A; AC 0.2-2A; AC 0.5-5A; AC 0.8-8A; AC 1.6-16A
- întârziere reglabilă 0.5 - 10 s pentru eliminarea fluctuațiilor pe termen scurt
- posibilitatea scanării curentului pentru transformatoarele de curent - de până la 600 A!
- alimentare universală AC 24 - 240 V și DC 24 V
- alimentarea nu este separată galvanic de curentul măsurat, acestea trebuind să aibă aceeași fază
- contacte de ieșire: 1x contact comutator 8 A poate fi montat printr-un transformator extern.

Descriere: PRI-51/8

Greutate: 0.07kg

Nivel: ETIREL Timp, tensiune, curent, relee de nivel și altele

Grup Catalog: Releu de monitorizare curent

Subgrup Catalog: PRI

Categorie: Releu monitorizare curent PRI-51

Funcție: Relee monitorizare și control

Pret: 207,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-monitorizare-curent-pri-51-8-54024>