


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC COSFIMETRU DIGITAL MONOFAZIC 72X72


Cosfimetrele sunt aparate economice de masurare a factorului de putere in circuitele de curent alternativ
Fata de aparatele analogice clasice, aparatele digitale au urmatoarele avantaje: precizie de masurare mai buna, rata de masurare de trei ori pe secunda, elimina erorile de citire si programarea se poate reface oricand.
Gama de masurare factor de putere : $0.000C \div 0.500C \div 1 \div 0.500L \div 0.000L$ C - capacitive; L - inductive
Acuratetea nominala la masurarea factorului de putere +/-1
Alimentare cosfimetru AC/DC 85 ÷ 264 V
Consum frecventmetru < 3Va
Putere consumata circuit de curent (intrare) < 0.5Va
Grad de protectie IP240
Rata de masura de trei ori pe secunda.
Curent de intrare 1-5 A
Frecventa 45-65Hz
Tensiunea circuit de intrare 220V +/- 10%
Mediu de lucru temperatura de $-10 \div 50^{\circ}\text{C}$ si umiditate relativa $\leq 85\%$ RH

Cosfimetru – vedere frontală



In meniu prin apasarea tastei shift se muta de la dreapta la stanga casuta de modificare a cifrelor.

Scheme electrice:




Pentru $U_n = 220/230\text{ V}$ si $I_n \leq 5\text{ A}$
Schema electrica pentru cosfimetre monofazate

Alimentare
AC/DC 85÷264 V



Schema de conectare la cosfimetre monofazate 72x72 - MF0028-02250

Algoritm de programare:



Aparatul isi pastreaza setarile chiar daca nu ramane alimentat.
Conexiunile la aparat se vor realiza conform schemei electrice.
Cosfimetrul se monteaza in decupare prin fixarea in doua cleme.
Decuparea se realizeaza la o inaltime intre 1.4 - 1.8 m, fata de pardoseala.

Pret: 413,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cosfimetru-digital-monofazic-72x72>