



### **F&F SCARA TEMPORIZATOR CA-212 230 V**

#### Descriere produs

Scara temporizator AS-212 servește pentru a menține aprinderea luminii de scară, coridor sau orice alt obiect pentru timpul de setare și pentru a opri automat această iluminare, la scurs de acest timp setat.

Sursa de alimentare 230 V ac. Pe calea ferată 35mm. 16A. Funcționare.

Transformarea Temporizatorului Stairchase Acceptă Iluminatul în Timpul Setatului de Catre Potentiometru (DE LA 0,5 minute La 10 minute). După Trecerea Temporizatorului de TIMP Set VA OPRI AUTOMAT ILUMINAREA. După Oprirea Iluminării există Posibilitatea de a Porni Din Nou. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Incarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 × NU

Separarea contatului nr.

INTREZIUNEA FUNCȚIONAREA MAI MICĂ DE 1 S

Opriti INTARZIAREA - REGLABILIE 0,5 ÷ 10 min

Anti-Blocada nr

Oprirea Indicatia nr.

Cooperarea cu butoanele ilumina da

Blocuri termale termale de 2,5 mm<sup>2</sup>

Cuplul de Strangere 0,4 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)

Asamblare pe Calea Ferată 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 82,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/scara-temporizator-ca-212-230-v-191457>