



## **LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P CLAS P 60 6 W/2700K E14**

putere nominal? 12.50 W putere nominal? 12.50 W tensiunea nominal? 220 ... 240 V echiv Revendicat.  
puterea l?mpii conven?ionale 120 W Max. far nr. in pauza de circuit. 10 A (B) 90 Max. far nr. in pauza de circuit. 16 A (B) 145 Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere ? > 0,50 Fluxul luminos nominal 1035 lm Evaluat la flux luminos 1035 lm Temperatura nominal? de culoare 2700 K Sfar?itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 1035 lm Indicele de redare a culorilor Ra ?80 Abaterea standard de potrivirea culorilor ?6 SDCM Indicele de redare a culorilor Ra ?80 Nominal flux luminos util 90 ° 1035 lm Fluxul luminos nominal util 90 ° 1035 lm Nominal intensitate varf 11000 cd Unghiul fasciculului 15 ° Timpul de inc?lzire (60%) <0,50 s Timpul de incepere <0,5 s Unghiul nominal fasciculului 15 ° Unghiul nominal fasciculului (valoarea de varf pe jum?tate) 15.00 ° Lungime total? 134.0 mm Diametru 122.0 mm balon exterior PAR121 Lungime 134.0 mm diametrul maxim 122.0 mm Temperatura maxim? la punctul de incercare tc 85 ° C nominal? a l?mpii timp de via?? 25000 h Evaluat la durata de via?? a l?mpii 25000 h Num?rul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) E27 con?inut de mercur 0.0 mg F?r? mercur da Arat? DEEE Picto da observa?ie produs To?i parametrii tehnici se aplic? intregului l?mpii / Datorit? procesului de produc?ie complexe pentru diode emi?toare de lumin?, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod necesar parametrii tehnici reale ale fiec?rui produs in parte, care poate varia? de la valoarea tipic? dimmabil Nu Clasa de eficien?? energetic? A + Consumul de energie 13 kWh / 1000H Comand? LPPAR3812015 12  
Pret: 70,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-clas-p-60-6-w-2700k-e14-38469>