



LEDVANCE(EX OSRAM) SURSA DE ILUMINAT, BEC CU LED P LINE 78.0 MM 75 8 W/2700K R7S

putere nominal? 3.30 W putere nominal? 3.30 W tensiunea nominal? 220 ... 240 V Frecventa de operare 50 ... 60 Hz Factor de putere ? > 0,70 echiv Revendicat. puterea l?mpii conven?ionale 25 W Fluxul luminos nominal 250 lm Evaluat la flux luminos 250 lm Temperatura nominal? de culoare 2700 K Sfar?itul main.fact.at lumenul nom.life timpului 0,70 Culoarea luminii (denumire) Alb cald temperatura de culoare 2700 K Flux luminos 250 lm Indicele de redare a culorilor Ra ?80 Abaterea standard de potrivirea culorilor ?6 SDCM Timpul de inc?lzire (60%) <0,5 s Timpul de incepere <0,5 s Lungime total? 97,0 mm Diametru 35,0 mm balon exterior P45 Lungime 97,0 mm Temperatura maxim? la punctul de incercare tc 50 ° C nominal? a l?mpii timp de via?? 15000 h Evaluat la durata de via?? a l?mpii 15000 h Num?rul de cicluri de comutare 100000 Baza (denumire standard) E14 con?inut de mercur 0.0 mg F?r? mercur da Arat? DEEE Picto da observa?ie produs To?i parametrii tehnici se aplic? intregului l?mpii / Datorit? procesului de produc?ie complexe pentru diode emi??toare de lumin?, valorile tipice indicate pentru parametrii tehnici cu LED-uri sunt valori pur statistice care nu corespund in mod necesar parametrii tehnici reale ale fiec?rui produs in parte, care poate varia?? de la valoarea tipic? / l?mpi cu LED-uri con?in mai multe componente electronice. In condi?ii nefavorabile acestea pot duce la zgomot acustic. In caz de rezonan?? chiar ?i zgomot redus poate provoca un efect sonor. Factorii posibili care influen?eaz? acest lucru sunt instalarea, proiectarea suportului l?mpii ?i corpul de iluminat (efect de rezonan?? acustic?) precum dimmer sau transformator (armonici sau rezonan?? electronic?) dimmabil da Clasa de eficien?? energetic? A + Consumul de energie 4 kWh / 1000h Comand? LEDPCLB25D 3,3W Pret: 25,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-iluminat-bec-cu-led-p-line-78-0-mm-75-8-w-2700k-r7s-38697>